



## Mini KVM-schakelaar



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

Mini USB KVM-schakelaar met, 2-poorts  
Mini PS/2 KVM-schakelaar met, 2-poorts  
Mini USB KVM-schakelaar met, 4-poorts

## Handleiding

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

## OPMERKING

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, zoals bepaald door Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen dergelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de gebruikshandleiding, kan schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, raden wij u aan de interferentie proberen te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Wijzig de richting van de antenne of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus om hulp.



## LEVERINGSOMVANG

- Mini KVM-schakelaar
- Gebruikshandleiding

Controleer a.u.b. of alle onderdelen aanwezig zijn en dat deze geen transportschade hebben opgelopen. Neem in het geval van een probleem contact op met de winkel. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg nauwgezet de installatie- en gebruiksprocedures, om beschadiging aan het apparaat en/of aan de aangesloten apparatuur te voorkomen.

## OVERZICHT

Mini KVM-schakelaars kunnen u kosten en ruimte besparen in systemen met meerdere computers. Gebruikers hoeven voor elke computer geen toetsenbord, monitor en muis apart aan te schaffen. Hierdoor kunnen gebruikers tot op 2 (DS-11200-1 / DS-11400) of 4 (DS-12200-1) computers gebruiken via één toetsenbord, muis en VGA-monitor. De instelling is eenvoudig en er hoeft geen software te worden geconfigureerd. Gewoon plug & play.

Mini KVM DS-11400 ondersteunt de PS/2-interface. DS-11200-1 en DS-12200-1 ondersteunen de USB-interface en audio. Het apparaat kan de gegevensaansluiting van het toetsenbord, de muis en video wisselen tussen de verschillende computers. Dit helpt gebruikers een systeem met meerdere computers op te zetten voor lagere kosten.

## KENMERKEN

- Verschillende computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.
- Gewoon de ingebouwde kabels aansluiten – er is niets anders nodig.
- Volledige toetsenbord- en muisemulatie voor storingvrij booting.
- Draadloze toetsenbord- en muisondersteuning.
- Hot-key commando's en LED-indicatoren voor computerselectie.
- Geen software of voedingsbron vereist.
- Ondersteunt videoresoluties tot op 1920x1080.
- Compatibel met alle besturingssystemen.
- Ondersteunt audio via luidsprekers (alleen DS-11200-1 en DS-12200-1)
- Ondersteunt automatische scanmodus

## BEDIENING

1. Zorg ervoor alle apparaten die u gaat aansluiten eerst uit te schakelen en dat alle apparatuur in de installatie goed zijn geaard.
2. Sluit uw toetsenbord, muis en monitor aan op de betreffende poort van het apparaat.
3. Steek de ingebouwde kabels van het apparaat in de aansluitpoorten voor toetsenbord muis en monitor van uw computers. De toetsenbord- en muisstekkers zijn op kleur gecodeerd en gemarkeerd met hun betreffende indicatoricoontjes.
4. Hiermee is de installatie afgerond. Schakel uw computers in en alles is gereed voor gebruik.

## HOT-KEY BEDIENING

### Hot-key wisselen

Dubbelklik op de toets [CTRL] op het toetsenbord om tussen de aangesloten computers te wisselen.

### Automatisch scannen

Druk tweemaal snel op [Scroll lock] en druk op [Enter] om de scanfunctie naar poorten te laten zoeken. Hierbij wordt elke 3 seconden automatisch met 1 poortnummer verhoogd totdat op [spatie] wordt gedrukt.

## SPECIFICATIES

Type		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Computeraansluitingen		2	2	4
Selectie computerpoort		Hot-key		
Consoleaansluiting	Toetsenbord	1 x PS2 vrouwelijk	1 x USB vrouwelijk	
	Muis	1 x PS2 vrouwelijk	1 x USB vrouwelijk	
	Audio	0	1 x 3,5mm	
	Video	1 x HDB-15 vrouwelijk		
LED's	Geselecteerd	2 (Groen)	2 (Groen)	4 (Groen)
Videoresolutie		1920*1080		
Automatisch scaninterval		3 seconden		
Bedrijfstemperatuur		0°C~50°C		
Opslagtemperatuur		-5°C~60°C		
Behuizing		Kunststof		
Gewicht		280g	360g	380 g
Kabellengte		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Afmetingen (L x B x H )		88 x 75 x 26,5mm		88 x 80,9 x 31mm

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Volg a.u.b. alle aanwijzingen hieronder tijdens installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat, om de normale werking van het apparaat te waarborgen.
- Wanneer u het apparaat installeert en gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat alle computers zijn ingeschakeld. Nadat het apparaat is geïnitieerd, kunt u andere acties uitvoeren.
- Houd het apparaat tijdens gebruik goed geventileerd, om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in te vochtige omgevingen, om kortsluiting te voorkomen.
- Open dit apparaat nooit zonder toestemming van een professioneel persoon.