



Mini Computador KVM



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

Mini Computador USB KVM com áudio, 2 portas

Mini Computador PS/2 KVM, 2 portas

Mini Computador USB KVM com áudio, 4 portas

Manual

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

NOTA

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para aparelhos digitais de classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estas especificações destinam-se a proporcionar uma proteção razoável relativamente a tais interferências numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências nocivas para as comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências nocivas à recepção de rádio ou de televisão, as quais podem ser determinadas desligando e ligando novamente o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou várias das medidas indicadas abaixo:

- Reorientar ou colocar noutra lugar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o dispositivo e o recetor.
- Ligar o computador numa tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/televisão qualificado para obter assistência.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Mini computador KVM
- Manual do Utilizador

Verifique se todos os componentes estão presentes e se apresentam danos derivados do transporte. Se encontrar algum problema, contacte o seu revendedor. Leia atentamente este manual e siga o procedimento de instalação e de utilização de forma cuidadosa para evitar danificar a unidade e/ou o(s) dispositivo(s) ao(s) qual(ais) vai ser ligada.

GENERALIDADES

Os mini computadores KVM permitem poupar espaço e dinheiro em inúmeros sistemas informáticos. Os utilizadores não necessitam de adquirir um teclado, um monitor ou um rato individual para cada computador. Os computadores permitem que os utilizadores acessem e controlem até 2 (DS-11200-1/DS-11400) ou 4 (DS-12200-1) computadores com um único teclado, rato e monitor VGA. A configuração é simples e não é necessário configurar qualquer tipo de software. Basta ligar e utilizar.

O mini computador KVM DS-11400 suporta a interface PS/2. Os modelos DS-11200-1 e DS-12200-1 suportam a interface USB e áudio. Permite comutar o teclado, o rato e as ligações de dados de vídeo entre diversos computadores. Ajuda os utilizadores a configurarem diversos sistemas informáticos a um custo reduzido.

CARACTERÍSTICAS

- Utilização de diferentes computadores com um teclado, um rato e um monitor.
- Ligue simplesmente os cabos fornecidos – não é necessária qualquer ação adicional.
- Emulação total do teclado e do rato para um arranque sem erros.
- Suporte para teclado e rato sem fios.
- Controlos com teclas de atalho e indicadores LED para seleção do computador.
- Não requer instalação de software nem fonte de alimentação.
- Suporte para resolução de vídeo até 1920 x 1080.
- Compatível com todos os sistemas operativos.
- Suporte áudio para altifalante (apenas nos modelos DS-11200-1 e DS-12200-1)
- Suporte para modo de pesquisa automático

FUNCIONAMENTO

1. Certifique-se de que desligou todos os equipamentos aos quais vai ligar o computador e de que todos os dispositivos presentes na instalação estão devidamente ligados à terra.
2. Ligue o teclado, o rato e o monitor à respetiva porta da unidade.
3. Ligue os cabos integrados do dispositivo às portas do teclado, do rato e do monitor dos computadores. As fichas do teclado e do rato são coloridas e incluem os respetivos ícones de indicação.
4. A instalação fica concluída. Ligue os computadores para os começar a utilizar.

CONTROLO COM TECLAS DE ATALHO

Comutação com as teclas de atalho

Altere o controlo do KVM entre computadores com um duplo clique na tecla [CTRL] do teclado.

Pesquisa automática

Prima a tecla [Scroll lock] duas vezes de forma breve e prima [Enter] para ativar a função de pesquisa de portas. O número da porta é automaticamente aumentado em 1, em intervalos de 3 segundos, até o utilizador pressionar a [barra de espaço].

ESPECIFICAÇÕES

Tipo		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Conexões para computador		2	2	4
Seleção da porta do computador		Tecla de atalho		
Conector da consola	Teclado	1 x PS2 fêmea	1 x USB fêmea	
	Rato	1 x PS2 fêmea	1 x USB fêmea	
	áudio	0	1 x 3,5mm	
	Vídeo	1 x HDB-15 fêmea		
LEDs	Selecionado	2 (Verde)	2 (Verde)	4 (Verde)
Resolução de vídeo		1920 x 1080		
Intervalo da pesquisa automática		3 segundos		
Temperatura de funcionamento		0 °C ~ 50 °C		
Temperatura de armazenamento		-5 °C ~ 60 °C		
Caixa		Plástico		
Peso		280g	360g	380g
Cabo comprimento (metros)		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Dimensões (C x L x A)		88 x 75 x 26,5 mm		88 x 80,9 x 31mm

GUIA DE SEGURANÇA

- Siga as indicações seguintes ao instalar, utilizar e ao efetuar a manutenção do dispositivo para garantir o normal funcionamento do mesmo.
- Ao instalar e utilizar o dispositivo, certifique-se de que todos os computadores estão ligados e efetue as restantes operações após a inicialização.
- Durante a utilização, mantenha o dispositivo bem ventilado para evitar a ocorrência de um sobreaquecimento.
- Não utilize o dispositivo em ambientes de elevada humidade para evitar a ocorrência de curto-circuitos.
- Não abra o dispositivo sem a permissão de profissionais qualificados.