



Мини KVM-Переключатель



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

Мини KVM-переключатель с USB-интерфейсом и поддержкой аудио, 2 порта

Мини KVM-переключатель с PS/2-интерфейсом, 2 порта

Мини KVM-переключатель с USB-интерфейсом и поддержкой аудио, 4 порта

Руководство

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

ПРИМЕЧАНИЕ

Это оборудование было протестировано в результате чего было обнаружено, что оно соответствует предельным значениям для устройства Класса В и соответствуют Части 15 правил FCC. Эти пределы сформулированы для обеспечения разумной защиты от опасного влияния высокочастотных помех на оборудование в домовладениях. Данное оборудование генерирует, потребляет и может излучать радиочастотную энергию и, в случае установки не в соответствии с руководством, может вызвать помехи в работе средств радиосвязи. Однако, не гарантируется, что при конкретной обстановке не будет возникать никаких помех. Если данное оборудование вызывает помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, рекомендуется попытаться устранить помехи при помощи одного или нескольких нижеприведенных способов:

- Поменяйте ориентацию или местоположение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к другой розетке, а не к той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с поставщиком или квалифицированным теле/радиотехником.



КОМПЛЕКТ УПАКОВКИ

- Мини KVM-переключатель
- Руководство пользователя

Удостоверьтесь в наличии всех компонентов и отсутствии повреждений. В случае возникновения проблем свяжитесь с поставщиком. Внимательно изучите данное руководство и строго следуйте инструкциям по установке и эксплуатации во избежание повреждения устройства и/или подключенных к нему приборов.

ОБЗОР

Мини KVM-переключатели являются экономичным и компактным решением для многокомпьютерных систем. Нет необходимости приобретать отдельные клавиатуру, монитор и мышь для каждого компьютера. Они позволяют пользователям осуществлять доступ и управление системами из 2-х (DS-11200-1 / DS-11400) или 4-х (DS-12200-1) компьютеров при помощи одной клавиатуры, мыши и VGA-монитора. Установка проста и не требует программного обеспечения для конфигурации. Просто подключите устройство и начните работу.

Мини KVM-переключатель DS-11400 поддерживает PS/2-интерфейс. Модели DS-11200-1 и DS-12200-1 поддерживают USB-интерфейс и аудио. Устройство может осуществлять переключение данных клавиатуры, мыши и видео между компьютерами. Устройство позволяет установить многокомпьютерную систему при низких затратах.

ФУНКЦИИ

- Работа с разными компьютерами при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора.
- Просто подключите устройство при помощи кабелей, поставляемых в комплекте, – больше ничего не требуется.
- Полная эмуляция функций клавиатуры и мыши для безотказной загрузки.
- Поддержка беспроводной клавиатуры и мыши.
- Управление с помощью горячих клавиш и светодиодные индикаторы для выбора компьютера.
- Не требует программного обеспечения или источника питания.
- Поддержка разрешения видео до 1920 x 1080
- Совместимость со всеми операционными системами.
- Поддержка аудио динамиков (только модели DS-11200-1 и DS-12200-1)
- Поддержка режима автоматического сканирования

РАБОТА

1. Удостоверьтесь, что все устройства, которые вы хотите подключить, выключены и заземлены надлежащим образом.
2. Подключите клавиатуру, мышь и монитор к соответствующим портам устройства.
3. Подключите встроенные кабели устройства к портам клавиатуры, мыши и монитора на компьютерах. Разъемы клавиатуры и мыши имеют цветовую кодировку и помечены соответствующей иконкой-индикатором.
4. Установка завершена. Включите компьютеры и начните работу.

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРЯЧИХ КЛАВИШ

Переключение с помощью горячих клавиш

Переключайте управление KVM между компьютерами двойным нажатием по клавише [CTRL] на клавиатуре.

Автоматическое сканирование

Дважды нажмите клавишу [Scroll lock], а затем клавишу [Enter] для запуска функции сканирования портов. Устройство будет автоматически переключать порты по порядку по 1 каждые 3 секунды, пока вы не нажмете клавишу «пробел».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Количество подключаемых компьютеров		2	2	4
Выбор порта компьютера		С помощью горячих клавиш		
Разъемы устройства	Клавиатура	1 x PS2, гнездовой разъем	1 x USB, гнездовой разъем	
	Мышь	1 x PS2, гнездовой разъем	1 x USB, гнездовой разъем	
	аудио	0	1 x 3,5mm	
	Видеосъемка	1 x HDB-15, гнездовой разъем		
Светодиоды	Выбранное устройство	2 (Зеленый)	2 (Зеленый)	4 (Зеленый)
Разрешение видео		1920 x 1080		
Интервал автоматического сканирования		3 с		
Диапазон рабочих температур		0 °C ~ 50 °C		
Допустимая температура хранения		-5 °C ~ 60 °C		
Корпус		Пластмассовый		
Вес		280 г	360 г	380 г
Длина кабеля (метра)		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Размеры (Д x Ш x В)		88 x 75 x 26,5 мм		88 x 80,9 x 31 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Следуйте нижеприведенным указаниям при эксплуатации и обслуживании устройства для обеспечения его нормальной работы.
- При установке и эксплуатации устройства удостоверьтесь, что все компьютеры подключены к источнику питания, после чего приступайте к другим операциям.
- Для предотвращения перегрева обеспечьте достаточную вентиляцию во время работы устройства.
- Не эксплуатируйте устройство в условиях высокой влажности во избежание короткого замыкания.
- Не вскрывайте устройство без разрешения квалифицированного специалиста.