



EXPRESSCARD КОНТРОЛЛЕР COM/LPT



Руководство пользователя

Возможности и преимущества

- Полная совместимость со спецификацией ExpressCard S 1.0
- Модуль форм-фактора ExpressCard/34
- Не требует ресурсов IRQ, DMA, I/O адресов
- “Горячая” замена
- Легкая установка plug & play
- Интерфейс для одиночного порта принтера
- Интерфейс одиночного последовательного порта
- Поддержка Windows® 2000, XP/2003 32/64 бит, Vista 32/64 бит/7

Требования к системе

- Windows 7, Vista, XP, 2000
- Компьютер с поддержкой ExpressCard и свободным слотом ExpressCard

Установка устройства

Ниже приведены основные указания по установке контроллера. Так как различные компьютеры могут различаться, если потребуется, обратитесь к руководству пользователя вашего

компьютера.

Вставьте контроллер в слот ExpressCard вашего компьютера.

Убедитесь, что устройство полностью и надежно вставлено в слот.

Установка драйвера

для Windows® 2000/XP/7/Server 2003

1. Не устанавливайте контроллер в слот ExpressCard.
2. Вставьте CD с драйвером, входящий в комплект поставки контроллера, в ваш привод CD-ROM.
3. Нажмите кнопку **Пуск** на рабочем столе Windows, выберите **Выполнить**.
4. Введите **D:DS-312072K_XP_2003Setup.exe**, затем нажмите **OK**.
(Замените **D:** на букву вашего привода CD-ROM)
5. Нажмите кнопку **“Install”** для начала установки драйверов.
6. Во время установки, когда появится предупреждающее сообщение о том, что используемое ПО не проходило проверки на совместимость с Windows, нажмите **“Continue Anyway”**.
7. Нажмите клавишу **“Exit”** для окончания установки драйвера.
8. Установите контроллер COM/LPT в слот ExpressCard.

9. Windows откроет окно **“Мастер установки нового оборудования”**, выберите **“Автоматическая установка”**, затем нажмите **“Далее”**.
10. После того, как появится предупреждающее сообщение о том, что используемое ПО не проходило проверки на совместимость с Windows, нажмите **“Continue Anyway”**.
11. Нажмите **“Готово”** для завершения работы мастера установки нового оборудования.
12. Дважды повторите шаги **9-11**.
13. Откройте **“Диспетчер устройств”** в разделе **Свойства системы**.
14. Нажмите на + (знак плюс) перед строкой **“Порты (COM и LPT)”**, должны быть показаны устройства **“USB-to-Parallel Port Driver...”** и **“USB-to-Serial Port Driver...”**.
15. Раскройте ветвь **“Universal Serial Bus controllers”**, **“USB Compound Device”** должно присутствовать в системе.

Для Windows® Vista

1. Не устанавливайте контроллер в слот ExpressCard.
2. Вставьте CD с драйвером, входящий в комплект поставки

контроллера в ваш привод CD-ROM.

3. Нажмите кнопку **Пуск** на рабочем столе Windows, выберите **Выполнить**.
4. Введите **D:\DS-31207\Vista32\Setup.exe**, затем нажмите **ОК**.
(Замените **D:** на букву вашего привода CD-ROM)
5. Нажмите кнопку **“Install”** для начала установки драйверов.
6. Во время установки, когда появится предупреждающее сообщение о том, что используемое ПО не проходило проверки на совместимость с Windows, нажмите **“Continue Anyway”**.
7. Нажмите клавишу **“Exit”** для окончания установки драйвера.
8. Установите контроллер COM/LPT в слот ExpressCard.
9. Windows автоматически начнет установку драйвера устройства.
10. Откройте **“Диспетчер устройств”** в Свойствах системы.
11. Нажмите на + (знак плюс) перед строкой **“Порты (COM и LPT)”**, должны быть показаны устройства **“USB-to-Parallel Port Driver...”** и **“USB-to-Serial Port Driver...”**.
12. Раскройте ветвь **“Universal Serial Bus controllers”**, **“USB Compound Device”** должно присутствовать в системе.

Изменение номера COM порта

Некоторые из устройств с последовательным интерфейсом требуют для работы определенного номера COM порта. Если ваше устройство работает нормально, не меняйте эти установки.

1. В окне **Диспетчера устройств** выберите пункт **Порты (COM & LPT)**, затем выберите строку **USB-to-Serial Port Driver ...**
2. Выберите вкладку **Установки порта** и затем нажмите кнопку **Дополнительно**.
3. Нажмите на указатель со стрелкой вниз, рядом с полем **COM Port Number**, выберите номер порта, который не используется, затем нажмите **ОК**, после чего закройте **Диспетчер устройств**, чтобы сохранить изменения.