



HDMI VİDEO ANAHTARLAYICI 4+1 BAĞLANTI NOKTASI + TMLEŐİK BİLGİSAYAR BAĞLANTISI



Kullanım Kılavuzu

DS-45310

İÇİNDEKİLER

1.0 Giriş.....	2
2.0 Teknik Özellikler.....	3
3.0 Paket İçeriği	3
4.0 Panel Açıklamaları	4
5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.....	5

SAYIN MÜŞTERİMİZ

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve güvenlik için, bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan ya da ayarlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. İleride başvurmak için, lütfen bu kılavuzu saklayın.

GİRİŞ

Bu USB 2.0 ve 4 Bağlantı Noktalı HDMI Anahtarlayıcı yalnızca dört adet HDMI giriş bağlantı noktasına değil, aynı zamanda bir adet USB 2.0 giriş bağlantı noktasına da sahiptir. HDMI girişlerine dört adet HDMI kaynak cihazı, USB 2.0 girişine de bir bilgisayar bağlayabilirsiniz. USB 2.0 bağlantı noktası sayesinde, bir HD televizyonda bilgisayardan HD video ve ses paylaşabilirsiniz. Uzaktan Kumanda ve manüel düğmeyle, HDMI girişlerle USB 2.0 giriş arasından kaynağı kolayca seçebilirsiniz.

1.2 ÖZELLİKLER

- Dört HDMI giriş ve bir USB 2.0 giriş, bir HDMI çıkış
- HDMI girişleri, maksimum 1920x1080p değerine kadar çözünürlüğü, kanal (6.75Gbps tüm kanal) bant genişliği başına 225MHz/2.25Gbps, kanal başına 12 bit derinlik rengi (36bit tüm kanal), tüm 3B biçimleri, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz dahil, 225MHz'e kadar bant genişliği destekler
- Bilgisayarlara bağlamak için USB 2.0 480Mbps bant genişliği
- 1600x1200, 1.65Gbps/165MHz/24bit bant genişliği dahil, 1920x1080 değerine kadar maksimum USB 2.0 çözünürlüğü
- Desteklenen USB monitör modları: Birincil, Genişletilmiş, Ayna, Döndür
- Bilgisayarlar için desteklenen işletim sistemleri:
Windows: Windows 7 (64bit), Windows 7 (32bit), Windows Vista (64bit),
Windows Vista (32bit), Windows XP (32bit)
Mac: Mac OS X

2.0 TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sinyal Girişleri/Çıkışı	
Giriş Bağlantı Noktası	USB 2.0 x1, HDMI x4
Çıkış Bağlantı Noktası	HDMI x1
Çalışma Frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video Amplifikatörü Bant Genişliği	Maksimum 2.25Gbps/225MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Geçmeli (50&60Hz)	HDMI için 480i,576i,1080i
Aşamalı (50&60Hz)	HDMI için 480p,576p,720p,1080p; USB için maksimum 1920X1080,1600X1200
Mekanik	
Boyut (U-G-Y)	220×130×25mm
Ağırlık (Net)	300g
Garanti	
Sınırlı Garanti	1 Yıl Parça ve İşçilik
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ilâ +70°C
Çalışma Nemi	%10 ilâ %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ilâ +80°C
Saklama Nemi	%5 ilâ %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Gereksinimi	
Harici Güç Kaynağı	5V DC@2A
Güç tüketimi (Maksimum)	3.25W
Aksesuarlar Adaptör	
Uzaktan kumanda	
Kullanım Kılavuzu	İngilizce Sürüm

Not: Teknik özellikler, bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir.

3.0 PAKET İÇERİĞİ

Bu üniteyi kullanma girişiminden önce, lütfen paketi kontrol edin ve nakliye kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:


- Ana ünite x1
- Uzaktan kumanda x1
- DC 5V 2A Güç Kaynağı x1
- Kullanım Kılavuzu x1
- Ürün Desteği CD-ROM x1

4.0 PANEL AÇIKLAMALARI

Ön



Arka



5.0 BAĞLANTI VE ÇALIŞTIRMA

1) Bağlantı

- 1) HDMI kaynak cihazlarını, bu ürünün HDMI girişlerine bağlayın.
(Giriş kabloları seçimlidir)
- 2) Bilgisayarı, bir USB erkek-erkek kablo kullanarak, bu ürünün USB 2.0 girişine bağlayın.
- 3) HD televizyonu, bu ürünün HDMI çıkışına bağlayın.
- 4) 5V güç kaynağının DC tarafını DC/5V yakına, ardından da güç kaynağının AC tarafını prize takın.

Dikkat: Kabloyu yavaşça takın / çıkarın.

2) Sürücü Kurulumu

CD üzerinde Windows ve Mac sürücüleri vardır. Windows sürücüsü, Windows 7 (64bit), Windows 7 (32bit), Windows Vista (64bit), Windows Vista (32bit), Windows XP (32bit) destekler. CD'yi bilgisayara taktığınızda otomatik olarak yüklenecektir. Mac sürücüsünü manüel olarak kurmanız gereklidir.

En son sürücüyü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı açabilirsiniz:

<http://www.displaylink.com/support/downloads.php>

5.1 BAĞLANTI ŞEMASI

- a HDMI Girişi
- b HDMI Çıkışı
- c USB 2.0 Girişi

- 1 DVD Oynatıcı
- 2 Playstation
- 3 Uydu Alıcısı
- 4 Blue-Ray Oynatıcı
- 5 Bilgisayar
- 6 Dizüstü
- 7 HD televizyon

