



4 Portlu USB Şarj Cihazı, USB Type-C™



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-10195 Rev 2.0

1.0 ÜRÜN TANITIMI

Digitus® 4 portlu USB Şarj Cihazı, USB Type-C™ tüm cihazlarınız için evrensel şarj istasyonudur. USB-C şarj portu (5-20V / 3A / 60W maks.) Power Delivery (PD) 3.0 işleviyle birlikte ultrabook, notebook, tablet, akıllı telefonlar, mobil oyun konsolları vb. hızı ve etkili bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Üç USB-A şarj portuyla (toplam: 5V / 2,4A, her port 5V / 2,4A maks. sağlar) akıllı telefon, tablet, power bank, hoparlör gibi tüm mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Toplam güç 72W'dır.

2.0 ÖZELLİKLER

- Dahili yonga, 100-240 V AC'lik giriş voltajına imkân verir.
- Dört USB konektör çıkış:
3x USB A port, toplamda 5 V/2,4 A sağlar, her port, 5 V/2,4 A (maks.) sağlar ve akıllı IC ile donatılmıştır, USB portuna takılan el bilgisayarını otomatik olarak tanır
5 V/9 V/15 V/20 V DC ve 3 A çıkışa sahip 1x USB-C port
- Doğru sınırlı akım çıkışı ve aşırı akım koruma.
- Aşırı yük ve aşırı voltaj koruması.
- Kısa devre koruması.
- Aşırı ısınma koruması ve arıza durumu otomatik düzeltme.
- Seçkin hassas elektrik parçaları, ateş hattı versiyonu ve ithal ateşe dayanıklı plastik.
- Taşınabilir ve pratik!
- Type-C destekli aygıtlarınız için özellikle tasarlanmıştır.



3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış	
Giriş	100-240 V AC 50/60 Hz
Çıkış	USB-A: 5 V/2,4 A USB-C: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/3 A
Koruma	
Aşırı akım	Evet
Kısa devre	Evet
Aşırı sıcaklık koruması	Evet
Aşırı voltaj yükselmesine karşı koruma	Evet
Performans	
AC Kaçak Akım	240 V AC girişte 0,25 mA maks.
Dalgalanma Ve Parazit	≤250 mV
Açılma gecikme süresi	3 sn. maks.
Yükselme süresi	20 ms
Verimlilik	USB-A: ≥%80 USB-C: ≥81,4%
Mekanik	
Renk	Siyah
Ebat	91 × 75 × 27,5mm
Ağırlık	220 g (ana cihaz, elektrik kablosu olmadan)
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	0 ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-20 ~ 80°C
Çalışma Bağlı Nem Oranı	%5 ~ %90 BN

4.0 AMBALAJ İÇERİĞİ

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana cihaz × 1
- Elektrik Kablosu × 1
- Kullanma Kılavuzu × 1

5.0 KULLANMA

Kullanma İşlemi

1. Güç adaptörünün DC konektörünü güç istasyonunun arabirimine ve ardından güç adaptörünün diğer konektörünü de yuvaya takın.
2. Kablonun bir USB ucunu şarj cihazının arabirimine ve kablounun diğer ucunu da elektronik cihazına (dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) takın.
3. Elektronik cihazınız tam olarak şarj olduktan sonra lütfen USB ucunu çıkarın.

* Yukarıda bahsedilen tüm marka adları ve logoları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Kullanmaya Yönelik Notlar

1. En iyi performans için lütfen güç istasyonunu kullanıcı kılavuzuna göre kullanın.
2. Lütfen güç adaptörünü voltaj aralığı 100~240 V AC olan bir prize takın.
3. Lütfen kullandıktan sonra güç adaptörünü prizden çekin.
Not: Ürünlerimizde koruma fonksiyonları bulunmaktadır ve yukarıdaki iki ipucu güvenlik için önerilerdir.
4. Teknik özelliklere uygunsuzluğun neden olduğu tüm sorumları önlemek için güç istasyonunu teknik özelliklerle uyumlu olmayan bir elektronik ürünle kullanmayın.
5. Güç adaptörü ve güç istasyonunun kullanım sırasında bir miktar ısınması normaldir.
6. Aşırı akım, aşırı sıcaklık veya kısa devre koruması altında güç istasyonunun çalışması durursa otomatik olarak çalışmaya başladığında lütfen cihazı prizden çekin ardından cihazın bu şarj cihazıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gereklidir.
7. Güç istasyonunun ocak veya mum gibi ateş kaynaklarına yakın olmasına izin vermeyin.
8. Güç istasyonunun yüzme havuzu veya küvet gibi içi sıvı dolu yerlere sokmayın.
9. Güç istasyonunu aşındırıcı temizlik maddeleriyle yıkamayın.
10. Güç istasyonu düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen bölgenizdeki mağaza veya distribütör firmayla iletişime geçin.

6.0 BAĞLANTI ŞEMASI

