2D El Tipi Barkod Okuyucu
QR Kodu Uyumlu



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-81002 Rev. B

Tanıtım

DIGITUS® 2D El Tipi Barkod Okuyucu güvenilir ve ekonomik bir şekilde çalışır. Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlar ve perakende, lojistik gibi birçok ticari alanda kullanılmak için mükemmel bir seçimdir. Dakikada 200 tarama ile bu çift yönlü okuyucu ideal sonuçlar verir. El tipi barkod okuyucu, barkodlar veya QR kodları gibi bir ve iki boyutlu yüksek çözünürlüklü kodlar için uygundur. Okuyucu ayrıca QR kodlarını ekranlardan okuyabilir ve mobil ödemede QR kodu taraması için idealdir. Her tarama işlemi görsel ve işitsel sinyallerle onaylanır ve okuyucu en yaygın kod türlerini destekler. Geniş tarama açıları, barkod algılama işlemini daha da hızlandırır. Okuyucu toza ve suya dayanıklıdır, hasarlara karşı korumak için darbeler silikon kılıf tarafından emilir.

Ürün Özellikleri

- 1 ve 2 boyutlu barkodları hassas okuma (barkodlar / QR kodları)
- Yüksek çözünürlük: Yüksek çözünürlüklü barkodları okuma
- Doğru algılama için iki yönlü, dakikada 200 tarama
- Bir ve iki boyutlu barkodlar için uygundur
- Ekranlardaki barkodları okur - Akıllı telefon / QR kodu ile ödeme yapmak için idealdir
- Toza ve suya dayanıklıdır (IP54)
- Perakende, lojistik gibi birçok ticari alan için idealdir
- Tak ve Çalıştır - Ek sürücü gerektirmez
- Silikon kılıf darbeleri emer ve hasarlara karşı korur
- Parazit önleme: Harici ışık kaynaklarının taramaya etkisi yoktur

Paket İçeriği

- 1x Adet QR Kodu Uyumlu 2D El Tipi Barkod Okuyucu
- 1x Adet stant
- 1x Adet 2 m USB - RJ45 kablosu
- 1x Adet Hızlı Kurulum Kılavuzu

Güvenlik Önlemleri

- LED ışığa doğrudan BAKMAYIN.
  Işığa doğrudan veya optik aletlerle bakmayın.
- Okuyucuyu herhangi bir şekilde ateşe maruz BIRAKMAYIN.
- Hiçbir koşulda dahili bileşenlerin bakımını kendiniz yapamazsınız.
- AC güç adaptörü için ekipmanın yanında bir priz çıkışı olmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Okuyucunun veya çevre birimlerinin düzgün çalışması için kararlı bir güç kaynağınız olduğundan emin olun.

Bakım ve Onarım

- Okuyucu camındaki ve gövdesindeki tozu temizlemek için temiz bir bez kullanın. Herhangi bir ağartıcı veya temizleyici veya bunların karışımını kullanarak temizlik YAPMAYIN.
- Lazer motorunun arızalanmasını önlemek için okuyucuyu mıknatıslardan ve manyetik alanlardan uzak tutun.
- Okuyucu arızalıysa arızanın meydana geldiği olayı raporlayın ve yerel satış temsilcisine danışın.

Ürün Diyagramı



1 Tarama camı
2 Darbe emici silikon
3 RJ45 bağlantısı
4 Gösterge ışığı

Teknik Özellikler

DIGITUS® Modeli	**DA-81002**
Desteklenen işletim sistemleri:	Windows, Android, IOS, Linux
Arayüz Desteği:	USB
Kablo uzunluğu:	2 metre
Elektriksel parametreler:	DC 3,3-5 V, 120 mA, boşta 1 µA
Tarama tipi:	Alan görüntüleme
Sensör:	CMOS aktif pikselli sensör
İşlemci:	ARM 32-bit Cortex
Işık kaynağı:	LED (CMOS)
Tetikleme Modu:	Elde / Sürekli / Otomatik Başlatma
Otomatik Başlatma zaman aralığı:	1 saniye

Tetikleme / Otomatik Başlatma geçiş süresi:	2D okuyucu için otomatik başlatma modundan tetikleme moduna geçmek için kullanım kılavuzundaki ayar barkodunun taranması gerekir.
Gösterge:	Alarm ve Gösterge lambası
Yazdırma Kontrastı:	≥%25
Kod çözme hızı:	Saniyede 200 tarama
Çözünürlük:	1D: ≥5 mil 2D: ≥10 mil
Bit hata oranı:	1/5 milyon, 1/20 milyon
Tarama genişliği:	10 cm
Alan derinliği:	EAN-13: 4,0~20,0 cm (13 mil) Code128: 4,5 ~ 25,0 cm (15 mil) QR Kodu: 4,0 ~ 18 cm (15 mil)
Tarama açısı:	yatış açısı 360°, eğim ± 60°, sapma ± 60°
Parazit önleme:	Doğrudan iç mekan ışığı
Kod çözme kapasitesi:	**1D:** GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2/5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2/5, ITF-6, Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13 **2D:** PDF417, QR kodu, Karekod.
Muhafaza Malzemesi:	ABS+PC
Düğme ömrü:	500.000 basım
IP sertifikası:	IP54
Çalışma Sıcaklığı:	0 °F - 120 °F / -20 °C - 50 °C
Depolama Sıcaklığı:	-40 °F - 160 °F / -40 °C - 70 °C
Bağıl Nem:	%5 -%95 (Yoğuşmasız)
Ağırlık:	110 g
Boyutlar:	16,5 x 6,3 x 8,7 cm

Barkod okuyucu ayarları

1. Sistem ayarları



Fabrika ayarlarına geri dön

2. Arayüz Ayarları



USB seri arayüz çıkışı



USB PC klavyesi (varsayılan)

3. Baud hızı ayarları



1200 bps



4800 bps



9600 bps (varsayılan)



14400 bps



19200 bps



38400 bps



57600 bps



115200 bps

4. Okuma modları



Manuel mod (varsayılan)



Sürekli mod



Otomatik algılama modu

5. Başarılı göstergesi sesi



Sesi aç (varsayılan)



Sesi kapat

6. Dil Ayarları



İngilizce (varsayılan)



Çekçe



Fransızca



Almanca



Macarca



İtalyanca



Japonca



İspanyolca

İsviçre Fransızcası

İsviçre Almancası

İsviçreli İtalyan

AB Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://dpp.digitus.com/4016032473640