



Mini Switch KVM



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

- Mini switch USB KVM con audio, 2 porte
- Mini switch PS/2 KVM, 2 porte
- Mini switch USB KVM con audio, 4 porte

Manuale

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

NOTA

Questo equipaggiamento è stato testato ed è risultato a norma con i limiti di Classe B dei dispositivi digitali, come indicato nella sezione 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in una installazione domestica. Il presente dispositivo genera, fa uso ed è in grado di emettere energia in radio frequenza, per cui, se non installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale, può causare interferenze dannose ad altri dispositivi di comunicazione radio. Comunque, non vi è garanzia che l'interferenza non avvenga in particolari installazioni. Se il presente dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione di sistemi radio e televisivi, da verificare accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a porre rimedio all'interferenza causata, adottando una o più delle misure seguenti:

- Spostare o ri-orientare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare il computer in un'uscita su di un circuito differente da quello in cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Mini Switch KVM
- Manuale dell'utente

Assicurarsi che tutti i componenti indicati siano presenti e che nulla sia stato danneggiato durante la spedizione. In caso di problemi, contattare il fornitore. Leggere questo manuale attentamente e seguire accuratamente le istruzioni e le procedure di funzionamento in esso contenute per evitare di danneggiare l'unità o i dispositivi ad essa connessi.

PANORAMICA

I mini switch KVM consentono di risparmiare soldi e spazio nei sistemi di computer multipli. Gli utenti non avranno più bisogno di comprare diverse tastiere, mouse e monitor per ciascun computer. Essi infatti permettono agli utenti di avere accesso e controllare fino a 2 (modelli DS-11200-1 / DS-11400) o 4 (modello DS-12200-1) computer, tramite tastiera e mouse USB e monitor VGA unici. L'impostazione è semplice e non richiede configurazioni software. È un semplice sistema plug and play.

Il Mini KVM DS-11400 supporta l'interfaccia PS/2. I modelli DS-11200-1 e DS-12200-1 supportano l'interfaccia USB e dispositivi audio. Tali dispositivi permettono di smistare le connessioni dati relative a video, tastiera e mouse tra i vari computer. Questo permette agli utenti di configurare sistemi di più computer a basso costo.

CARATTERISTICHE

- Funzionamento di più computer con tastiera, mouse e monitor singoli.
- Basta connettere i cavi in dotazione: non serve altro.
- Emulazione completa di tastiera e mouse per evitare errori di avvio sistema.
- Supporto di tastiere e mouse wireless.
- Comandi con tasti di scelta rapida e LED indicatori del computer selezionato.
- Nessun software e alimentazione elettrica aggiuntivi sono richiesti.
- Supporto di elevate risoluzioni video fino a 1920x108.
- Compatibile con tutti i sistemi operativi.
- Supporto altoparlanti audio (solo nei modelli DS-11200-1 e DS-12200-1)
- Supporto della modalità di scansione automatica

FUNZIONAMENTO

1. Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare siano spenti e che tutti gli apparecchi dell'installazione siano dotati di opportuna messa a terra.
2. Inserire gli spinotti di mouse, tastiera e monitor nelle relative porte situate sull'unità.
3. Inserire i cavi incorporati nel dispositivo nelle porte di tastiera, mouse e monitor dei vari computer. Gli spinotti di tastiera e mouse sono dotati di codici colore ed evidenziati con le icone che li individuano rispettivamente.
4. Così l'installazione è completa. Accendere i computer e il sistema sarà pronto all'uso.

TASTI DI SCELTA RAPIDA

Selezione tramite tasti di scelta rapida

Passare il controllo KVM da un computer all'altro facendo doppio clic sul tasto [CTRL] della tastiera.

Scansione automatica

Premere rapidamente due volte [Scroll lock] seguito da [Enter], per avviare la funzione di scansione automatica porte. Il sistema incrementa automaticamente di 1 il numero di porta ogni 3 secondi, fino alla pressione di barra spaziatrice.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Connessione ai computer		2	2	4
Selezione della porta per computer		Tasti di scelta rapida		
Connettore di console	Tastiera	1 x PS2 femmina	1 x USB femmina	
	Mouse	1 x PS2 femmina	1 x USB femmina	
	Audio	0	1 x 3,5mm	
	Video	1 HDB femmina da 15		
LED	Selezionato	2 (Verdi)	2 (Verdi)	4 (Verdi)
Risoluzione video		1920x1080		
Intervallo di scansione automatica		3 secondi		
Temperatura di esercizio		0°C~50°C		
Temperatura di stoccaggio		-5°C~60°C		
Alloggiamento		Plastica		
Peso		280 g	360g	380g
Lunghezza cavo (metri)		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Dimensioni (L x L x H)		88 x 75 x 26,5 mm		88 x 80,9 x 31mm

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Rispettare le istruzioni seguenti, durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del dispositivo per garantirne un corretto funzionamento.
- Durante l'installazione e l'uso del dispositivo, assicurarsi che tutti i computer siano accesi e quindi procedere alle altre operazioni dopo l'inizializzazione del sistema.
- Tenere il sistema in un ambiente ben ventilato durante il funzionamento per evitare il surriscaldamento.
- Non usare il dispositivo in ambienti eccessivamente umidi per evitare corto circuiti.
- Non aprire il dispositivo senza autorizzazione di personale qualificato.