



Mini KVM Switch



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

Ses özellikli ve 2 portlu mini USB KVM switch
Mini PS/2 KVM switch, 2 portlu
Ses özellikli ve 4 portlu mini USB KVM switch

Kullanma Kılavuzu

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

NOT

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi kurulumlarda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup kullanma kılavuzuna göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj sonrasında müdahale meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayın alımında zararlı parazite yol açacak olursa (ki zararlı parazit olup olmadığını donanımı açıp kapatarak anlayabilirsiniz), paraziti aşağıda listelenen önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeniz tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcı cihazın takılı olduğu elektrik prizinden farklı bir prize takın.
- Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.



KUTU İÇERİĞİ

- Mini KVM switch
- Kullanıcı kılavuzu

Tüm bileşenlerin mevcut olduğundan ve sevkiyat esnasında hasar görmediğinden emin olmak için kontrol edin. Bir sorunla karşılaşırsanız satıcınıza danışın. Cihazın ve/veya bu cihaza bağlanan diğer cihazların hasar görmesini önlemek için bu kılavuzu ayrıntılarıyla okuyarak kurulum ve kullanma işlemlerini dikkatli şekilde izleyin.

GENEL BAKIŞ

Mini KVM switch'ler birden fazla bilgisayar içeren sistemlerde paradan ve yerden tasarruf sağlayabilir. Kullanıcıların her bilgisayar için ayrı bir klavye, monitör ve fare almalarına gerek yoktur. Kullanıcılara 2 (DS-11200-1 / DS-11400) veya 4 (DS-12200-1) bilgisayara tek bir klavye, fare ve VGA monitör üzerinden erişme ve kontrol imkanı verir. Kurulumu kolaydır ve yapılandırmak için yazılıma gerek yoktur. Sadece tak ve çalıştır.

Mini KVM DS-11400, PS/2 ara birimini destekler. DS-11200-1 ve DS-12200-1, USB ara birimini ve sesi destekler. Klavyeyi, fareyi ve görüntü verisi bağlantısını bilgisayarlar arasında değiştirebilir. Kullanıcılara, çoklu bilgisayar sistemini düşük maliyetle kurma konusunda yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- Bir klavye, fare ve monitör ile farklı bilgisayarları kullanma.
- Sadece ekli kablolarla takın başka bir şeye gerek yoktur.
- Hatasız önyükleme için tam klavye ve fare emülasyonu.
- Kablosuz klavye ve fare desteği.
- Bilgisayar seçimi için kısa yol tuşu komutları ve LED göstergeler.
- Yazılım veya güç kaynağına gerek yoktur.
- 1920 x 1080'a kadar görüntü çözünürlüğünü destekleme.
- Tüm işletim sistemleriyle uyumlu.
- Hoparlör sesi desteği (sadece DS-11200-1 ve DS-12200-1 için)
- Otomatik Tarama modunu destekleme

KULLANMA

1. Bağlayacağınız tüm cihazların açık olduğundan ve kurulumdaki tüm cihazların topraklamasının doğru şekilde yapıldığından emin olun.
2. Klavyenizi, farenizi ve monitörünüzü birimin ilgili yuvasına takın.
3. Cihazların dahili kablolarını bilgisayarlarınızın klavyeye, fare ve monitör girişlerine takın. Klavye ve fare fişleri renk kodludur ve ilgili işaret simgeleriyle işaretlenmiştir.
4. Bu kurulum işlemini tamamlayın. Bilgisayarlarınızı için, başlamaya hazırsınız.

KISA YOL TUŞU KONTROLÜ

Kısa Yol Deęiřtirme

KVM kontrolünü bilgisayarlar arasında klavye üzerindeki [CTRL] tuřuna çift tıklayarak deęiřtirin.

Otomatik Tarama

Yuva tarama iřlevini bařlatmak için hızlı řekilde [Scroll lock] tuřuna iki kez ve [Enter] tuřuna basın. Bu iřlem otomatik olarak boşluk çubuęu tuřuna basılana kadar her 3 saniyede 1 port sayısı artırır.

ÖZELLİKLER

Tipi		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Bilgisayar baęlantıları		2	2	4
Bilgisayar portu seęimi		Kısa yol		
Konsol konnektörü	Klavye	1 x PS2 diři	1 x USB diři	
	Fare	1 x PS2 diři	1 x USB diři	
	Sesi desteęi	0	1 x 3,5mm	
	Video	1 x HDB-15 diři		
LED ışıklar	Seęili	2 (Yeřil)	2 (Yeřil)	4 (Yeřil)
Video çözünürlüęü		1920 x 1080		
Otomatik tarama aralıęı		3 saniye		
Çalıřma Sıcaklıęı		0°C~50°C		
Saklama sıcaklıęı		-5°C~60°C		
Gövde		Plastik		
Aęırlık		280 g	360g	380g
Kablo uzunluęu (metre)		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Ebatlar (U x G x Y)		88 x 75 x 26,5 mm		88 x 80,9 x 31mm

GÜVENLİK KILAVUZU

- Cihazın normal çalıřmasını garanti etmek için cihazı kurarken, kullanırken ve cihaza bakım yaparken lütfen ařaęıdaki yönergeleri takip edin.
- Cihazı kurarken ve kullanırken lütfen tüm bilgisayarın açık olduęundan emin olun ve ardından bařlatıldıktan sonra dięer iřlemleri yapın.
- Ařırı ısınmayı önlemek için çalıřma esnasında iyi havalandırma saęlayın.
- Kısa devreleri önlemek için cihazı yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.
- Lütfen cihazın içini profesyonellerin izni olmadan açmayın.