



Conmutador KVM Mini



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

- Conmutador KVM Mini USB con audio, 2 puertos
- Conmutador KVM Mini PS/2, 2 puertos
- Conmutador KVM Mini USB con audio, 4 puertos

Manual

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

NOTA

Este equipo se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas especificaciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra tales interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a lo indicado en el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir dichas interferencias aplicando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.



CONTENIDO DEL PAQUETE

- Conmutador KVM Mini
- Manual del usuario

Compruebe que todos los componentes están incluidos y no hayan sufrido daños en el envío. Si surge algún problema, contacte con su distribuidor. Lea detenidamente este manual y siga cuidadosamente el procedimiento de instalación y utilización para evitar daños en la unidad y/o en cualquiera de los dispositivos conectados.

RESUMEN GENERAL

Los conmutadores KVM Mini permiten ahorrar espacio y dinero en los sistemas de múltiples PCs. Los usuarios no tienen que comprar un teclado, un monitor y un ratón para cada uno de los PCs. Estos permiten el acceso y control de un máximo de 2 (DS-11200-1 / DS-11400) o de 4 (DS-12200-1) PCs usando el mismo teclado, ratón y monitor VGA. La instalación es sencilla y no hay que configurar ningún software. Solo tiene que conectarlo y ya está listo para usar.

El conmutador KVM Mini DS-11400 soporta la interfaz PS/2. Los conmutadores DS-11200-1 y DS-12200-1 soportan la interfaz USB y audio. Permiten conmutar el teclado, el ratón y los datos vídeo entre los PCs conectados. Este permite a los usuarios configurar el sistema de múltiples PCs a un bajo coste.

CARACTERÍSTICAS

- Utilice varios PCs con el mismo teclado, ratón y monitor.
- Sólo es necesario conectar los cables adjuntos.
- Emulación completa del teclado y del ratón para un arranque sin errores.
- Soporta el uso de teclado y ratón inalámbricos.
- Selección del PC mediante teclas rápidas e indicadores LED.
- Sin necesidad de software ni alimentación eléctrica.
- Soporta resolución de vídeo hasta 1920 x 1080.
- Compatible con todos los sistemas operativos.
- Soporta audio para altavoces (solo DS-11200-1 y DS-12200-1)
- Soporta modo de búsqueda automática

FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que todos los dispositivos que va a conectar estén apagados y correctamente conectados a tierra.
2. Conecte el teclado, el ratón y el monitor en los puertos respectivos de la unidad.
3. Conecte los cables adjuntos de la unidad en los puertos del teclado, ratón y monitor de los PCs. Los conectores del teclado y del ratón tienen un código de color y están marcados con los iconos indicadores correspondientes.
4. Con esto se completa la instalación. Encienda los PCs y estará listo para usar el sistema.

CONTROL MEDIANTE TECLAS RÁPIDAS

Conmutación por tecla rápida

Conmute el control del KVM de un PC a otro pulsando dos veces consecutivas la tecla [CTRL] del teclado.

Búsqueda automática

Pulse dos veces consecutivas la tecla [Scroll lock] y pulse [Enter] para iniciar la función de búsqueda de puertos. Pasa automáticamente de un puerto al siguiente cada 3 segundos hasta que pulse la barra espaciadora.

ESPECIFICACIONES

Tipo		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Conexiones para PC		2	2	4
Selección de puerto del PC		Tecla		
Conector de consola	Teclado	1 conector PS2 hembra	1 conector USB hembra	
	Ratón	1 conector PS2 hembra	1 conector USB hembra	
	Audio	0	1 x 3,5mm	
	Vídeo	1 conector HDB-15 hembra		
LEDs	Seleccionados	2 (Verde)	2 (Verde)	4 (Verde)
Resolución de vídeo		1920 x 1080		
Intervalo de búsqueda automática		3 segundos		
Temperatura de funcionamiento		0°C - 50°C		
Temperatura de almacenamiento		-5°C - 60°C		
Carcasa		Plástico		
Peso		280 g	360g	380g
Longitud de cable		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Dimensiones (L x An x Al)		88 x 75 x 26,5 mm		88 x 80,9 x 31mm

GUÍA DE SEGURIDAD

- Para garantizar el funcionamiento normal del dispositivo durante su instalación, uso y mantenimiento, siga las instrucciones siguientes.w
- Cuando instale y utilice el dispositivo, asegúrese tener todos por PCs encendidos y a continuación, efectúe el resto de operaciones después de que se inicialice.
- Mantenga una correcta ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- No utilice el dispositivo en ambientes muy húmedos para evitar cortocircuitos.
- No abra el dispositivo sin la autorización de los profesionales.