



Mini przełącznik KVM



DS-11200-1



DS-11400



DS-12200-1

Mini przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami

Mini przełącznik KVM PS/2 z 2 portami

Mini przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Instrukcja obsługi

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

UWAGA

Urządzenie to zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wartości graniczne ustanowiono w celu należytego zabezpieczenia instalacji w budynkach mieszkalnych przed szkodliwymi zakłóceniami. To urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować energię o częstotliwości fali radiowej i jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, iż zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to będzie powodowało zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, to zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia, korzystając z jednego lub kilku wymienionych poniżej sposobów:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Skorzystanie z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.



LISTA ZAWARTOŚCI

- Mini przełącznik KVM
- Instrukcja użytkownika

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy składowe znajdują się w opakowaniu i czy nic nie zostało uszkodzone podczas dostawy. W przypadku wystąpienia problemów, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać procedur związanych z instalacją i korzystaniem z urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia i/lub podłączonego do niego sprzętu.

PRZEGLĄD

Mini przełączniki KVM pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć wolną przestrzeń w przypadku systemów komputerów połączonych. Użytkownicy nie muszą już kupować oddzielnej klawiatury, monitora i myszy do każdego komputera. Dzięki przełącznikom KVM użytkownicy mogą uzyskać dostęp i sterować maksymalnie 2 (model DS-11200-1 / DS-11400) lub 4 (model DS-12200-1) komputerami za pomocą jednej klawiatury, myszy i monitora VGA. Instalacja urządzenia jest prosta i nie wymaga konfiguracji oprogramowania. Wystarczy podłączyć urządzenie i rozpocząć korzystanie z niego.

Mini przełącznik KVM DS-11400 obsługuje interfejs PS/2. Urządzenia DS-11200-1 i DS-12200-1 obsługują interfejs USB oraz sygnał audio. Urządzenie umożliwia przełączanie transmisji danych z klawiatury, myszy i urządzenia wideo pomiędzy komputerami. Urządzenie obniża koszty tworzenia systemu komputerów połączonych.

CECHY

- Sterowanie różnymi komputerami za pomocą jednej klawiatury, myszy i monitora.
- Instalacja urządzenia wymaga jedynie podłączenia dostarczonych przewodów.
- Pełna emulacja klawiatury i myszy zapewnia bezproblemowe uruchamianie.
- Obsługa bezprzewodowej klawiatury i myszy.
- Polecenia przypisane do klawiszy skrótów i wskaźniki LED umożliwiają wybór komputera.
- Urządzenie nie wymaga oprogramowania lub zewnętrznego źródła zasilania.
- Obsługa rozdzielczości wideo do 1920 x 1080
- Zgodność ze wszystkimi systemami operacyjnymi.
- Obsługa głośników audio (tylko w urządzeniach DS-11200-1 i DS-12200-1)
- Obsługa trybu automatycznego skanowania

OBSŁUGA

1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia, które mają zostać podłączone, są wyłączone oraz upewnij się, że wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji elektrycznej są odpowiednio uziemione.
2. Podłącz klawiaturę, mysz i monitor do odpowiedniego portu urządzenia.
3. Podłącz wbudowane przewody urządzenia do portów klawiatury, myszy i monitora znajdujących się na obudowie komputera. Wtyczki klawiatury i myszy są oznaczone odpowiednimi kolorami i ikonami wskazującymi.
4. Tym samym instalacja została zakończona. Włącz komputery i rozpocznij korzystanie z urządzenia.

STEROWANIE ZA POMOCĄ KLAWISZY SKRÓTÓW

Przełączanie za pomocą klawisza skrótu

Aby przełączyć sterowanie KVM pomiędzy komputerami, dwukrotnie wciśnij klawisz [CTRL] na klawiaturze.

Automatyczne skanowanie

Aby rozpocząć skanowanie portów, szybko wciśnij dwukrotnie klawisz [Scroll Lock] i wciśnij klawisz [Enter]. Numer portu będzie automatycznie zwiększany o 1 co 3 sekundy, aż do wciśnięcia klawisza spacji.

SPECYFIKACJE

Typ		DS-11400	DS-11200-1	DS-12200-1
Złącza komputerowe		2	2	4
Wybór portu komputera		Klawisz skrótu		
Złącze konsoli	Klawiatura	1 x złącze PS/2 żeńskie	1 x złącze USB żeńskie	
	Mysz	1 x złącze PS/2 żeńskie	1 x złącze USB żeńskie	
	Audio	0	1 x 3,5mm	
	Wideo	1 x złącze HDB-15 żeńskie		
Diody LED	Wybrane	2 (zielone)	2 (zielone)	4 (zielone)
Rozdzielczość wideo		1920 x 1080		
Interwał automatycznego skanowania		3 sekundy		
Temperatura robocza		0°C~50°C		
Temperatura składowania		-5°C~60°C		
Obudowa		Plastik		
Waga		280 g	360g	380g
Długość przewodu (metra)		2 x 1,2m	2 x 1,2m	2 x 1,2m. 2 x 1,8m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		88 x 75 x 26,5 mm		88 x 80,9 x 31mm

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia należy stosować się do poniższych instrukcji w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania urządzenia.
- Podczas instalacji i korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie komputery są włączone, a po uruchomieniu urządzenia należy wykonać inne działania.
- Należy zadbać o dobrą wentylację urządzenia podczas pracy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie korzystać z urządzenia w miejscu o wysokiej wilgotności, aby zapobiec zwarciom.
- Nie otwierać urządzenia bez zgody eksperta.