



**2,5 HDD Koruncađı**  
**Model: DA-70555-BA**



**Kullanıcı Kılavuzu**

## 1.0 Donanımın Kurulumu

- Sürücünüzün ayarının "Amir" modunda olduğundan emin olun.
- Sürücüyü koruncağa takın ve vidalarını sıkarak sabitleyin
- USB kablosunu koruncağa ve ardından bilgisayarınıza takın. (Sürücüye yeterli güç gelmesini sağlamak için ürünle birlikte gelen çift USB kablolarını iki ayrı USB bağlantı noktasına takmanız gerekebilir)
- Bilgisayarınız şimdi yeni sürücüyü algılayacaktır.
- **Windows 7/Vista/XP/2000 için sürücü kurmaya gerek yoktur.**
- Lütfen sürücünüzü formatlamak için 3.0 bölüme geçin. Windows 98SE/ME ortamında sürücüyü kurmak için 2.0 bölüme geçin.

## 2.0 Sürücü Kurulumu (SADECE Windows 98 SE/ME için gerekli)

**Windows 98 SE / ME (sürücüyü indirmek için lütfen [www.Digitus.info](http://www.Digitus.info) sitesine başvurun)**

**ÖNEMLİ:** Sürücüyü bilgisayarınızdan çıkarmadan önce her defasında donanımınızı sistem tablasından durdurun (bilgisayarınızın sağ alt köşesinde bulunmaktadır). STOP (DUR) işlemi kullanmadan kabloyu doğrudan çekerseniz, veri kaybına veya donanımın hasar görmesine neden olabilir.

## 3.0 Sabit Sürücünüzü Formatlayın

(Sürücü "Bilgisayarım" içinde görünüyorsa lütfen 3.2'ye geçin)

**3.1** Bölünmemiş veya formatlanmamış yeni sürücü, normalde ilk seferinde "Bilgisayarım" içinde görünmez. Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

### Windows 98/ME

1. "Başlat" öğesini tıklayın ve "Ayarlar" seçeneğini seçin
2. "Denetim Panosu"nu seçin
3. "Sistem" öğesini çift tıklayın, ardından "Aygıt Yöneticisi"ni tıklayın
4. "Disk Sürücülerini"ni seçin. Yeni sabit diski sabit sürücüler listesinde bulacaksınız
5. Sabit sürücünüz bulunan öğeyi çift tıklayın, "Ayarlar"ı seçin.
6. "Çıkarılabilir" onay kutusunu işaretlemeyi unutmayın (varsayılan olarak işaretlidir)
7. Çıkmak için "TAMAM" öğesini tıklayın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın
8. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra yeni sürücünüz "Bilgisayarım" içinde "Çıkarılabilir Disk" olarak belirecektir.
9. Formatlamak için bölüm 3.2'yi takip edin.

### Windows 7/Vista/XP/2000

1. "Bilgisayarım" öğesini sağ tıklayın ve açılır listeden "Yönet" seçeneğini seçin. "Bilgisayar Yönetimi" adından bir açılır pencere açılacaktır.
2. "Disk Yönetimi" öğesini tıklayın. Bilgisayara takılı tüm disk sürücülerini pencerenin sağ alt köşesinde görüntüleneceklerdir. Yeni harici sürücünüzü dikkatle bulun, sürücüyü başlatmak için sağ tıklayın, yeni bölümleri oluşturun veya silin, ve/veya mevcut bir bölümü formatlayın.

**3.2** "Bilgisayarım" öğesine gidin, çıkarılabilir diski bulun, sağ tıklayın ve açılır listeden "Format" seçeneğini seçin, formatlama işlemi tamamlamak için talimatları yerine getirin.

**Not:** Sürücünüzü formatlamak için bu yöntemi kullanmanız, en büyük disk kapasitesiyle bir bölüm oluşturacaktır, önerilen de budur.

**Not:** Windows 98 ve ME ortamında, sürücünüzü FAT32 ile formatlayın (TEK seçeneğiniz budur). Windows 2000/XP/VISTA için varsayılan seçim NTFS'tir. Sürücünüzü, ANCAK sürücü boyutu 32 GB eşit veya daha küçük ise FAT32 kullanarak formatlayabilirsiniz.

**SSS'lar:**

**Q: Bilgisayarım içinde yeni sürücüyü bulamıyorum, neden?**

A: Lütfen sürücünüzün "Amir" olarak ayarlandığından emin olun. ayrıca sürücünüzü başlatmak için bölüm 3.0'a bakın. Aynı zamanda çift USB bağlantı noktasını kullanarak sürücüye yeterli güç gelmesini sağlayın.

**Q: Kabloyu taktıktan sonra sürücü neredeyse hiç dönmüyor veya tık sesi çıkarıyor**

A: Genelde sürücüye yeterli güç gelmediği zaman bu durum yaşanır. Güç gelmesi için USB kablosunu takarak bilgisayarınızın iki USB bağlantı noktasını kullanmaya çalışın.

**Q: Sürücüyü kurduktan sonra neden hala "Bilinmeyen aygıt" olarak görünüyor**

A: Bu, sürücü kurulumunun başarısız olduğunu gösterir, lütfen sürücüyü bir daha kurun