



## Многопортовый адаптер USB 3.0 типа C HDMI



### Руководство пользователя DA-70847

#### 1.0 ВВЕДЕНИЕ

Это адаптер с интерфейсом подключения USB-C, оснащенный двумя разъемами USB 3.0, а также разъемами Gigabit Ethernet и HDMI. С помощью двух портов USB 3.0 можно подключить два USB-устройства к компьютеру или другому адаптеру. Порт Gigabit Ethernet позволит быстро подсоединить компьютер к сети, а благодаря порту HDMI можно подключить дополнительный монитор для просмотра видео и презентаций на большом экране. Адаптер совместим с новыми ноутбуками Apple Macbook Pro, Chromebook Pixel и другими устройствами, поддерживающими USB-C.

## 2.0 ФУНКЦИИ

- Интерфейс подключения USB-C, разъемы HDMI, RJ45, USB 3.0
- Поддержка высокой скорости передачи данных по интерфейсу USB 3.0 (5 Гбит/с), обратная совместимость с USB 2.0
- Поддержка пропускной способности 10/100/1000 Мбит/с
- Макс. 900 мА на каждый порт USB при подключении к порту
- Порты USB 3.0 с поддержкой одновременной зарядки и передачи данных с USB-устройств
- Разъем HDMI поддерживает разрешение 4Kx2K при частоте 30 Гц, пропускная способность 9 Гбит/с
- Быстрое начало работы с несколькими интерфейсами USB-C, горячее переключение
- Компактный и удобный в использовании

## 3.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Разъем входа/выхода</b>	
Вход	Штекер USB-C, 1 шт.
Выход	Разъем HDMI, 1 шт. Разъем USB 3.0, 2 шт. Разъем RJ45, 1 шт.
<b>Разрешение</b>	
Разрешение	До 4Kx2K при частоте 30 Гц
<b>Рабочая частота</b>	
Вертикальная частота	Скорость передачи данных 5 Гбит/с
<b>Физические характеристики</b>	
Вес	44,9g
Размеры (Д-Ш-В)	95x41x17 (мм)
<b>Рабочая среда</b>	
Рабочая температура	от 0°C до +45°C
Относительная рабочая влажность	от 10% до 85% отн. влажности (без конденсации)
Температура хранения	от -10°C до +70°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 90% отн. влажности (без конденсации)
<b>Питание</b>	
Разъем USB 3.0	<b>Макс. 900 мА на порт</b>
<b>Сертификация</b>	
Сертификации	FCC, CE

## **4.0 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**

Перед началом использования этого прибора проверьте комплектацию и убедитесь в наличии следующих устройств в упаковочном ящике:

- Адаптер, 1 шт.
- Руководство пользователя, 1 шт.

## **5.0 РАБОТА**

1. Подключите штекер USB-C к компьютеру
2. Подключите дисплей высокого разрешения к разъему HDMI адаптера с помощью кабеля HDMI
3. Подключите устройства, поддерживающие интерфейс USB 3.0, к разъемам USB 3.0 адаптера с помощью кабеля USB 3.0
4. Подключите Ethernet-маршрутизатор к порту Gigabit Ethernet устройства с помощью кабеля Ethernet
5. Если компьютер не получил IP-адрес автоматически, задайте IP-адрес вручную

## 6.0 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

