



## USB Type-C™ Çok Portlu Takma Birimi, 6 Port



### Kullanıcı Kılavuzu DA-70874

#### 1.0 ÜRÜN TANITIMI

Bu ürün, bir USB-C'den üç USB 3.0, HDMI, Micro SD, SD/MMC, Type-C™ Veri ve PD Şarj Adaptörüdür. USB 3.0 portu, USB cihazını veya başka bir hub'ı ana USB-C bilgisayarına takmanıza imkan verir, dişi USB-C portu hem PD Şarjını hem de veriyi destekler; HDMI portu bir HDMI girişine sahip monitörü, videoları büyük bir ekranda izleyebileceğiniz şekilde bağlamanıza imkan verir; ve Micro SD ve SD/MMC portu, ana bilgisayardaki hafıza kartı üzerinde bulunan bilgileri okumanıza imkan verir. DP Alt-modunu destekleyen tüm kişisel bilgisayarlarda ve mobil telefonlarda çalışabilir.

## 2.0 ÖZELLİKLER

- **Ara birim:**
  1. Erkek Type-C™ x 1 (ana bilgisayarın Type-C™ girişine takılır)
  2. Dişi Type-C™ x 1 (veri ve PD şarjı için)
  3. Dişi USB-A x 2
  4. Dişi HDMI x 1
  5. SD yuvası x 1, Micro SD yuvası x 1
- USB 3.0 süper hızlı (5 Gbps) aktarımı ve USB 2.0 ile geriye doğru uyumu destekler
- Üç USB-A portundan bir tanesi, BC 1.2'yi destekler, bu portun gücü 7,5 W'a (5 V/1,5 A) kadar olabilir.
- USB 3.0 bağlantı noktası, aynı anda USB aygıtlarını şarj etmeyi ve bunlara veri aktarımını destekler
- 4Kx2K@30Hz'ye kadar HDMI çözünürlük desteği
- Dişi Type-C™ portu, hem veriyi (5Gbps) hem de 100 W PD Şarjını (5 V/2 A) destekler.
- Çoklu USB-C arabirimleri tak çalıştır ve sistem çalışırken değiştirmeyi destekler
- Secure Digital v3.0 UHS-I'yı (Ultra Yüksek Hızı) destekler: SDR12 (12,5 Mbyte/s)/SDR25 (25 Mbyte/s)/SDR50 (50 Mbyte)/DDR50 (50 Mbyte/s)/SDR104 (104Mbyte/s)
- PD 3.0 Hızlı Görev Değişim desteği, bağlı cihazın bağlantısı PD adaptörü çıkarılıp takıldığında kesilmez.
- Kullanımı ve taşınması kolay

## 3.0 PAKET İÇERİĞİ

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana ünite x1
- Kullanıcı Kılavuzu x1

## 4.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Giriş/Çıkış Konektörü</b>	
Giriş	USB-C Erkek x1
Çıkış	Dişi USB 3.0 x 2 Dişi USB-C x 1 (veri ve Şarj Etme için) Dişi HDMI x 1 Micro SD x 1 SD/MMC x 1
<b>Ortamla ilgili unsurlar</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +45°C arası
Çalışma Nemi Oranı	%10 - %85 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ile +70°C arası
Saklama Nem Oranı	%5 - %90 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
<b>Güç Kaynağı</b>	
Dişi USB-C Portu	100 W'a (20 V/5 A) kadar

### Not:

- 1) USB-C portların tamamı, USB Type-C™ standardını desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C portunun, DisplayPort Alternatif Mod (DP-Alt Modu) ve USB Güç Sağlama (PD) özelliklerini desteklemez.
- 2) Görüntü çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ekran kartına ve bağlı olan monitöre bağlıdır.



## 5.0 KULLANMA

- 1) Bu ürünün erkek USB-C portunu USB-C girişine sahip cihaza bağlayın.  
Bu ürünün üç USB 3.0 çıkışını, USB 3.0/2.0 girişine sahip üç cihaza bağlayın.
- 2) Bu ürünün HDMI bağlantı noktasını bir HDMI kablosuyla HDTV'ye bağlayın.
- 3) Bilgisayarın IP adresini otomatik veya manuel olarak ayarlayın.
- 4) Micro SD, SD/MMC kartını ilgili yuvaya takın.
- 5) USB-C şarj portunu bağlayın, aynı anda hem ana bilgisayar için şarj hem de bu ürün için güç sağlar.

## 6.0 BAĞLANTI ŞEMASI



