



# HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG



## Snelle Installatiegids

## ***Belangrijke veiligheidsinstructies***

Dit product is bedoeld voor aansluiting op het elektrisch netsnet.

De volgende voorwaarschuwingen moeten in acht genomen worden bij het gebruik van dit product:

- Lees alle instructies door voordat het geïnstalleerd en gebruik gemaakt wordt van dit product.
- Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan op.
- Dit product mag niet in de buurt van water gebruikt worden.
- Dit product mag nooit in de buurt van of boven een radiator of andere warmtebron gebruikt worden.
- Dit product is gebaseerd op de elektrische installatie van een gebouw dat tegen kortsluiting (overbelasting) beschermd is. Zorg ervoor dat er een zekering of stroomonderbreker gebruikt wordt op de fasegeleiders (alle stroomvoerende geleiders).
- Zorg ervoor dat er een zekering of stroomonderbreker gebruikt wordt op de fasegeleiders (alle stroomvoerende geleiders).
- Herstel niets op de aansluitkabels van van het product.
- Plaats dit apparaat niet waar mensen op de kabels kunnen trappen.
- Het netsnoer moet rechtstreeks aangesloten worden op een specifiek muurstopcontact
- Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit product onderhouden. Het openen of verwijderen van de behuizing kan resulteren in blootstelling van gevaarlijke spanningspieken of andere risico's.
- Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor de volgende voorwaarden:
  1. Als de aansluitkabels beschadigd of gerafeld zijn.
  2. Als er vloeistof op het product gemorst is.
  3. Als het product blootgesteld is geweest aan regen of water.
  4. Als het product niet normal werkt terwijl de instructies opgevolgd zijn.
  5. Als het product een duidelijke verandering in prestaties vertoont.

## ***Inhoud van de verpakking***

- 200Mbps hoogspanningslijn ethernet omvormer
- RJ-45 Cat.5 kabel
- Snelle installatiegids, en CD-ROM ( inclusief nuttige informatie en gebruikershandleiding)
- Snelle installatiegids

Als één van de bovenstaande onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u dan contact op met uw lokale dealer voor ondersteuning.





## LED-definitie

LED	Kleur	Status	Beschrijving
Vermogen	Groen	Aan	Vermogen is aan
	Groen	Knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Systeem staat in de energiebesparende instelling.</li> <li>•Systeem is aan het herstellen.</li> <li>•Systeem is in het proces van de beveiliging instellen.</li> </ul>
	-	Uit	Vermogen is uit
Ethernet	Groen	Aan	Het apparaat is verbonden met andere apparaten via de ethernet-interface, maar kan niet met hen communiceren.
	Groen	Knippert	Het apparaat ontvangt of verzendt gegevens via de ethernet-interface.
	-	Uit	Het apparaat mag niet verbonden zijn met andere apparaten via de ethernet-interface.
Data	Groen/ Rood	Aan	<p>Het apparaat is aangesloten op de hoogspanningsnetwerk. De kleur van het data-lampje zal variëren al naar gelang van het fysieke verhouding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Groen: Link verhouding &gt; 40 Mbps</li> <li>•Oranje: 20 Mbps &lt; Link verhouding &lt; 40 Mbps</li> <li>•Rood: Link verhouding &lt; 20 Mbps</li> </ul>
	Rood	Knippert	Wanneer het apparaat een ander PLC-apparaat scant, knippert de data-wijzer snel.
	-	Uit	De omvormer heeft geen andere gelijkwaardige lichtnetapparaten gevonden die dezelfde coderingsleutel gebruikt.

## Toetsdefinitie

Toets	Beschrijving	
Herstellen	Herstelt naar de fabrieksinstellingen	
Veiligheid	Druk gedurende 1 tot 3 seconden op de beveiligingstoets.	Verbind naar een ander HomePlugAV netwerk.
	Druk de beveiligingstoets langer dan 10 seconden in.	Stel de veiligheid naar een willekeurige waarde.

## **Het aansluiten van een hoogspanningslijn ethernet-omvormer Hardware-Installatie**

<p>Stap 1.</p>	<p>Sluit één hoogspanningslijn ethernet-brug aan op uw ADSL- of kabelmodem op de ethernet-poort.</p>	
<p>Stap 2.</p>	<p>Stop de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact.</p>	
<p>Stap 3.</p>	<p>Steek de stekker in de tweede hogesnelheids ethernet-brug naast uw pc en sluit de ethernet-poorten aan.</p>	
<p>Stap 4.</p>	<p>Er is nu toegang tot internet vanaf elk stopcontact in uw huis.</p>	

## Hulpinstallatie voor Windows

De installatieprocedure voor de hoogspanningslijn-hulpprogramma zal variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u op uw computer gebruikt. De volgende procedure is voor de installatie van Window XP. Installatie op andere besturingssystemen is vergelijkbaar.

1. Plaats de cd in het cd-rom-station om het Autorun-programma op te starten. Eenmaal voltooid, zal er een menu op het scherm verschijnen.
2. Klik op de “**hoogspanningslijn-besturingssysteem**” hyperlink in het **200 m hoogspanningslijn omvormerveld** om de installatie te starten. Als het menuscherm niet weergegeven wordt, kunt u de installatie als volgt beginnen:
  - Klik op het **Start Menu/uitvoeren**.
  - Voer “**E:\Utility\setup.exe**” in het venster dat verschijnt, waarbij “E” de letter van uw cd-rom-drive is.
  - Klik op de “**OK**”-toets.
3. Het hulpprogramma zal geïnstalleerd worden op uw computer, een nieuw pictogram genaamd “**PowerPacket Utility**” zal op uw bureaublad verschijnen.



Dit programma is alleen voor Windows 2000, 2003, XP en Vista.

## Verdere configuratie

Indien u meer wilt weten over de data-instellingen om de hoogspanningslijn-omvormer te configureren, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding die is meegeleverd op de cd.