



POWERLINE HIGH-SPEED NETWERKBRUG

Korte Installatiehandleiding

Opgelet:

- NL: Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding, die u op de bijgeleverde CD kunt vinden.
- EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual, which you can find on the enclosed CD.
- DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.
- FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint.
- IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione.
- ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible en el CD que se incluye.
- RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве для пользователя, который находится на включенном в комплект CD.
- PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD.
- PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas que acompanha o CD fornecido com o aparelho.
- TR: Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD'de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız.

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

Dit product is bestemd voor aansluiting op het AC elektriciteitsnet. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen tijdens gebruik van dit product:

- Lees a.u.b. alle instructies voordat u dit product installeert en gebruikt.
- Vol a.u.b. alle waarschuwingen en instructies gemarkeerd op het product.
- Gebruik dit product nooit in de buurt van water.
- Plaats dit product nooit nabij of boven een radiator of hitte-rooster.
- Dit product werkt afhankelijk van de elektrische installatie in het gebouw voor kortsluitingbeveiliging (of overstroombeveiliging).
- Zorg ervoor dat er een zekering of circuitbreker op de fasegeleiders (alle stroomdragende geleiders) is geplaatst.
- Laat niets terugstellen op de interconnectiekabels van het product.
- Plaats dit product niet ergens waar iemand op de kabels kan gaan staan.
- De voedingskabel dient direct in het gespecificeerde AC stopcontact te worden gestoken.
- Dit product mag alleen door een gekwalificeerde elektromonteur worden onderhouden. Openen of verwijderen van behuizingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico's.
- Haal in de volgende gevallen de stekker van het product uit het stopcontact en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor service:
 1. Wanneer de interconnectiekabels beschadigd of rafelig zijn.
 2. Indien vloeistof op het product is gemorst.
 3. Indien het product is blootgesteld aan regen of water.
 4. Indien het product niet normaal werkt wanneer gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen.
 5. Indien de prestatie van het product opmerkelijk is veranderd.

Leveringsomvang

- 200Mbps Powerline Ethernet Adapter
- RJ-45 Cat.5 Kabel
- Korte Installatiehandleiding, en CD-ROM (Inclusief Utiliteit en gebruikershandleiding)
- Korte Installatiehandleiding

Mocht een van de voorwerpen hierboven ontbreken of beschadigd zijn, neem dan a.u.b. contact op met uw plaatselijke dealer.





LED Beschrijving

LED	Kleur	Status	Beschrijving
Power	Groen	Aan	Apparaat ingeschakeld.
	Groen	Knippert	<ul style="list-style-type: none"> • Systeem schakelt op energiebesparingsmodus. • Systeem wordt teruggesteld. • Systeem is bezig met het proces voor beveiligingsinstelling.
	-	Uit	Apparaat uitgeschakeld.
Ethernet	Groen	Aan	Het apparaat maakt verbinding met andere apparatuur via de Ethernet interface, maar communiceert niet met de apparatuur.
	Groen	Knippert	Het apparaat ontvangt of zendt gegevens via de Ethernet interface.
	-	Uit	Het apparaat maakt geen verbinding met andere apparatuur via de Ethernet interface.
Gegevens	Groen/ Rood	Aan	<p>Het apparaat heeft verbinding gemaakt met het elektriciteitsnetwerk. De kleur van de "Gegevens" LED zal volgens de fysieke snelheid variëren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groen: Linksnelheid > 100 Mbps+ • Oranje: 50 Mbps < Linksnelheid < 100 Mbps • Rood: Linksnelheid < 50 Mbps
	Rood	Knippert	Wanneer het apparaat andere PLC apparatuur scant, zal de Gegevensindicator snel knipperen.
	-	Aan	De adapter heeft nog geen andere compatibele powerline apparaten gevonden die dezelfde encryptiecode gebruiken.

Toetsbeschrijving

Toets	Beschrijving	
Reset	Terugstellen naar standaard fabrieksinstellingen.	
Beveiliging	Beveiligingstoets 1~3 seconden ingedrukt houden.	Verbinden met een ander HomePlugAV netwerk.
	Beveiligingstoets langer dan 10 seconden ingedrukt houden.	Beveiliging van het apparaat op een willekeurige waarde instellen.

Powerline Ethernet Adapter Aansluiten Hardware Installatie

Stap 1.	Sluit één Powerline Ethernetbrug aan op de Ethernetpoort van uw Kabel- of ADSL modem.	 An illustration showing a white Powerline Ethernet adapter connected to the Ethernet port of a grey modem.
Stap 2.	Sluit aan op het dichtstbijzijnde stopcontact.	 An illustration showing a white Powerline Ethernet adapter and a standard wall outlet.
Stap 3.	Sluit de tweede Powerline brug naast uw PC aan en verbind de Ethernetpoorten.	 An illustration showing a white Powerline Ethernet adapter connected to a PC and a wall outlet.
Stap 4.	Internettoegang via elk willekeurig stopcontact in uw huis.	 An illustration showing a white Powerline Ethernet adapter connected to a PC and a wall outlet.

Geavanceerde Configuratie

Als u meer gedetailleerde instellingen van de Powerline Adapter wilt configureren, dan kunt u informatie vinden in de gebruikshandleiding op de meegeleverde CD.