



LINHA DE ALIMENTAÇÃO ALTA VELOCIDADE PONTE DE REDE

Manual de Instalação Rápida

Atenção:

- PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas que acompanha o CD fornecido com o aparelho.
- EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual, which you can find on the enclosed CD.
- DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.
- FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint.
- NL: Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding, die u op de bijgeleverde CD kunt vinden.
- IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione.
- ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible en el CD que se incluye.
- RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве для пользователя, который находится на включенном в комплект CD.
- PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD.
- TR: Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD'de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız.

Instruções Importantes de Segurança

Este produto destina-se à ligação de linha de alimentação AC.

Devem ser tomadas as seguintes precauções quando usar este produto:

- Deve ler estas instruções antes de instalar e de funcionar com este produto.
- Respeitar todos os avisos e instruções marcadas no produto.
- Não usar este produto próximo de água.
- Este produto nunca deve ser colocado próximo ou por cima de um radiador, ou de fonte de calor.
- Este produto é ligado à instalação eléctrica do edifício para protecção de curto-circuito (sobrecarga).
- Assegurar que é usado um fusível ou corta-circuito nos condutores da fase (todos os condutores que têm corrente).
- Não permitir objectos colocados por cima dos cabos de interligação do produto.
- Não localizar este produto onde as pessoas o possam pisar.
- O cabo de alimentação deve ser ligado directamente numa tomada de parede com especificação AC.
- Este produto apenas pode ser reparado por um técnico qualificado. Abrir ou remover as tampas de protecção pode resultar em exposição a pontos de tensão perigosos ou outros riscos.
- Desligar este produto da tomada e deve deixar que a reparação seja executada por pessoal de reparação qualificado dentro das seguintes condições:
 1. Quando os cabos de interligação estiverem danificados ou desgastados.
 2. Se tiver sido derramado líquido sobre o produto.
 3. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou água.
 4. Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de funcionamento.
 5. Se o produto apresenta uma alteração significativa de desempenho.

Conteúdo da Embalagem

- Adaptador de Linha de Alimentação Ethernet 200Mbps
- Cabo RJ-45 Cat.5
- Manual de Instalação Rápida, e CD-ROM (inclui manual do utilitário e do utilizador)
- Manual de Instalação Rápida

Se algum destes itens estiver em falta ou danificado, deve contactar o revendedor local para apoio.

Definição LED

LED	Cor	Estado	Descrição
Alimentação	Verde	Ligado	A alimentação está ligada
	Verde	A piscar	<ul style="list-style-type: none">• Sistema entra no modo poupança de energia.• Sistema está a reinicializar.• Sistema está no processo de configuração de segurança.
	-	Desligado	Alimentação está desligada
Ethernet	Verde	Ligado	O dispositivo está a ligar a outros dispositivos através da interface Ethernet mas não está a comunicar com os mesmos.
	Verde	A piscar	O dispositivo está a receber ou transmitir dados através da interface Ethernet.
	-	Desligado	O dispositivo não está a ligar com outros dispositivos através da interface Ethernet.
Dados	Verde/ Vermelho	Ligado	O dispositivo ligou à rede de linha de alimentação. A cor do Led Dados variará de acordo com a velocidade física. <ul style="list-style-type: none">• Verde: Velocidade Ligação > 100 Mbps+• Laranja: 50 Mbps < Velocidade Ligação < 100 Mbps• Vermelho: Velocidade Ligação < 50 Mbps
	Vermelho	A piscar	Quando o dispositivo está a verificar outros dispositivos PLC, o indicador de Dados pisca com rapidez.
	-	Desligado	O adaptador não encontrou outros dispositivos de linha de alimentação compatíveis que usem o mesmo código de encriptação.

Definição do Botão

Botão	Descrição	
Reiniciar	Reiniciar Por Defeito de Fábrica	
Segurança	Premir o botão de segurança durante 1-3 segundos	Ligar-se a outra rede HomePlugAV
	Premir o botão de segurança mais de 10 segundos	Definir a sua segurança para valor aleatório

Ligar Adaptador de Linha de Alimentação Ethernet

Instalação do Equipamento

<p>Passo 1.</p>	<p>Ligar uma ponte de Linha de Alimentação Ethernet ao seu modem ADSL ou Cabo Porta Ethernet.</p>	
<p>Passo 2.</p>	<p>Ligá-la à tomada de corrente eléctrica mais próxima.</p>	
<p>Passo 3.</p>	<p>Ligar na segunda Ponte de Linha de Alimentação Ethernet próxima do seu PC e ligar as portas Ethernet.</p>	
<p>Passo 4.</p>	<p>Acesso Internet a partir de qualquer tomada de alimentação na sua casa.</p>	

Configuração Adicional

Se pretender configurar definições mais detalhadas do Adaptador da Linha de Alimentação, deve consultar o manual do utilizador no CD fornecido.