

ednet.

**USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5''
(6,35cm) SATA 6G Desteđi**



USB3.0 SATA 6G

Kullanım Kılavuzu
85205

Önsöz

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Size güvenli ve uygun yeni bir depolama konseptini göstereceğiz, sabit diskinizin kapasitesini artırmak ve bilgisayar veya MAC sisteminde verilerinizin güvenilirliğini geliştirmeniz için size en iyi çözümü sunmak bizim için zevktir. Ürünü kullanmadan önce, ürünü daha iyi tanımak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

I. Sistem Gereksinimleri

Donanım gereksinimi:

boş USB bağlantı noktası bulunan bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar

İşletim Sistemi:

Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.8 veya daha üstü

II. Özellik

- 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD (kalınlık 9,5mm) için uygun
- USB3.0'dan SATA arabirimine, en fazla 5Gb/s'ye kadar aktarma hızı
- USB 2.0 ile geri dönük olarak uyumlu, Yüksek Hızı (480 Mbps) destekler
- SATA3 /6Gbps Spek. destekler
- USB3.0/USB2.0 göstergesi vardır, yeşil renk USB3.0 ile bağlantıyı ve mavi renk USB2.0 ile bağlantıyı gösterir
- HDD otomatik durdurma fonksiyonu. USB'den çıktığınızda, USB kablosunu uzatmadan HDD'yi durdurabilir. Tüketimi oldukça düşürecek ve HDD'nizin kullanım süresini artıracak
- Tak çalıştır ve çalışırken yakabilme özelliğini destekler
- USB bus'tan güç alır
- Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.8 veya daha üst sürümleri destekler

III. Paket iindekiler

Ürünü kullanmadan önce, lütfen pakette verilenlerin ařağıdakiler ile uyumlu olduđunu kontrol edin. Eđer deđilse, lütfen yerel bayiniz ile zamanında temasa geçiniz.

- Harici Sabit Disk Kasası 2,5 in, SATA3'den USB3.0'a
- USB3.0 bađlantı kablosu, A'dan A'ya
- Hızlı Kurulum kılavuzu
- Ürün destek CD'si (ok dilli kullanıcı kılavuzu)

IV. Donanım Kurulumu

1. Düđmeyi [OPEN] konumuna kaydırın
2. Üst kapađı USB girişinin yönüne kaydırın
3. Üst kapađı çıkarın
4. SATA HDD'yi 22 pin SATA konnektörüne dođru şekilde ve sıkıcı takın
5. Üst kapađı ana gövdeye geri koyun ve düđmenin yönüne dođru kaydırın
6. Düđmeyi [CLOSE] konumuna kaydırın

①



②



③



④



⑤



⑥

Güç HDD LED




USB3.0 Konnektör


V. Sürücü Kurulumu

1. Windows XP/Vista/7/8 sisteminin altında modu ayarlayın

Windows XP/Vista/7/8 altında sistem doğrudan [USB Yığın Depolama Aygıtını] algılar ve ayarlar.

Ardından bir  simgesi aşağıdaki gibi sistem araç çubuğunun sağ altında görüntülenir:



2. Mac OS 10.8 veya daha üst sürümlerin altında
Mac OS 10.8 veya daha üst sürümlerinin altında sistem, yeni donanımı otomatik olarak algılayarak kurulum işlemini sonlandırır! Ardından bir  simgesi masaüstünde görüntülenir.

Tebrikler, artık ürünün keyfini sürebilirsiniz!


VI. Güç Kaynağı: BUS-Gücü

Genellikle USB3.0 Bus-gücü modu altında cihaz, normal olarak çalışabilir; cihazınız bir USB3.0 PCI-E karta veya USB3.0 Express karta bağlanırsa ve normal olarak çalışmayabilir bundan dolayı güç sağlamak için PCI-e veya Express karta ilave güç girmeniz gerekmektedir.

VII. Harici kutunun ıkarılması

Bu birimi bilgisayarınızdan ıkarmadan nce gvenli bir ıkarma iřlemi iin ařağıdaki adımları tamamlayın:

1.Windows XP/Vista/7/8 sistemi altında

- 1) Bilgisayarınızın [Desktop] penceresinde  simgesine tıklayın
- 2) Bir [Safely Remove Hardware] ileti penceresi açılacaktır, [Stop] düğmesine tıklayın
- 3) [It is now safe to remove the USB device] mesajı görünecektir, [Safely Remove Hardware] penceresini kapatın
- 4) Artık kasayı güvenle kaldırabilirsiniz

2.Mac OS 10.8 veya daha üst sürümlerin altında

- 1) Diske sağ fare tuşuyla tıklayın
- 2) [Eject Disk] öğesini seçin
- 3) Disk masaüstünden kaybolur
- 4) Artık kasayı güvenle kaldırabilirsiniz

VIII. Yeni bir Sabit Disk Sürücüsünün biçimlendirilmesi

Yeni bir Sabit Disk Sürücüsü kullanıyorsanız kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmelisiniz. Yeni Sabit Disk Sürücünüzü biçimlendirmek için lütfen aşağıda anlatıldığı gibi adımları izleyin:

1.Windows XP/Vista/7/8 sistemi altında

- 1) [My Computer] öğesine sağ tıklayın ve [Manager] seçeneğini seçin
- 2) Sistem bir “Computer Manager” penceresi görüntüler, sol penceredeki [Disk Manager] seçeneğine tıklayın
- 3) Sağ pencerede yeni Sabit Disk Sürücüsünün mesajı sistem diskinin altında görüntülenir örneğin [Seagate....] gibi
- 4) Yeni sabit diske sağ tıklayarak [Delete partition] ögesini seçin

- 5) Yeni sabit diske sađ tıkklayarak [New Partition] öđesini seđin
- 6) Yeni sabit diske sađ tıkklayarak [New logical drive] öđesini seđin
- 7) Yeni sabit diske sađ tıkklayarak [Format disk drive] öđesini seđin
- 8) Artık yeni disk sürücüsünü biçimlendirdiniz ardından [My Computer]'de yeni Sabit Disk Sürücüsü görüntülenir bunu kullanabilirsiniz.

Mac OS 10.8 veya daha üst sürümlerin altında

- 1) [Disk Utility] öđesinin içine girerek diski seđin
- 2) [Erase] seçeneđini seçerek diski biçimlendirin