



## **USB-C Mini Şarj Adaptörü 20 W**



**Hızlı Kurulum Kılavuzu  
DA-10060**

## DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum performans ve güvenlik için lütfen bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

### 1. TANITIM

DIGITUS® MINI Şarj Adaptörü, akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi USB-C cihazları için uygundur ve 20 W'a kadar çıktı sağlar. Süper kompakt boyutları sayesinde USB-C şarj cihazı her türlü çantaya sığar; bu nedenle şarj adaptörü günlük kullanım için idealdir. Entegre kısa devre, aşırı gerilim ve aşırı akım koruması ek güvenlik sunar. Ayrıca, entegre aşırı ısı koruması, potansiyel aşırı yükleri ve şarj cihazına veya bağlı cihazlara gelebilecek hasarları da önler.

### 2. ÖZELLİKLER

1. Akıllı telefonlar veya tabletler gibi USB-C cihazları için kompakt şarj cihazı
2. 20 W'a kadar şarj gücünü destekler - Güç Kaynağı (PD 3.0) ile uyumludur
3. Entegre aşırı gerilim koruması/aşırı akım koruması/kısa devre koruması
4. En yüksek güvenlik derecesi için otomatik kurtarma özelliğine sahip entegre aşırı ısınma koruması
5. Kompakt boyutları sayesinde hareket halinde kullanım için idealdir
6. Yangına dayanıklı malzemedir yapılmış muhafaza

### 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Giriş/Çıkış</b>	
Giriş	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Giriş Fişi	AB tipi fiş
Çıkış	5 V/3 A 9 V/2,22 A 12 V/1,67 A (20 W Maks)
<b>Koruma</b>	
Aşırı Akım Koruması	Var
Aşırı Voltaj Koruması	Var
Aşırı Yük Koruması	Var
Kısa Devre Koruması	Var
Aşırı Sıcaklık Koruması	Var
<b>Performans</b>	
Dalgacık ve Gürültü	≤ 200 mV
Etkinlik	≥ %85
Hat Regülasyonu	± %5
<b>Mekanik</b>	
Renk	Beyaz
Boyut	30 * 29 * 68 mm
ağırlık	37 g
<b>Ortam</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 25 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 ~ 85 °C
Çalışma Nemi	%20 ~ %90 Bağıl Nem
Depolama Nemi	%5 ~ %95
Sertifikalar	CE, ROHS
Sınırlı Garanti	1 Yıl
Kullanım Kılavuzu	İngilizce Sürüm

### 4. PAKET İÇERİĞİ

Bu birimi kullanmadan önce, lütfen ambalajı kontrol edin ve ambalaj kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:

- 1 adet USB-C Mini Şarj Adaptörü
- 1 adet HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

## 5. ÇALIŞTIRMA

### 5.1 Çalıştırma Prosedürleri

- Güç adaptörünün DC konektörünü bir prize takın.
- Kablonun bir USB konektörünü şarj cihazının arayüzüne takın ve kablounun diğer konektörünü elektronik cihaza (Apple iPad, Google Chrome book, Apple iPhone, Samsung Akıllı Telefon, MP3, PC vb.) takın
- Lütfen elektronik donanım tamamen şarj olduğunda USB konektörünü çıkarın.

### 5.2 Çalıştırma Notları

- Optimum performans için lütfen güç adaptörünü kullanım kılavuzuna göre kullanın.
- Lütfen güç adaptörünü 100 ~ 240 VAC gerilim aralığında olması gereken prize takın.
- Kullandıktan sonra lütfen güç adaptörünün fişini çekin.
- Not: Ürünlerimiz koruma fonksiyonlarına sahip olup yukarıdaki iki ipucu sadece güvenliğe ilişkin önerilerdir.
- Güç adaptörünü, teknik özellik uyumsuzluğundan kaynaklanan herhangi bir sorunu önlemek için teknik özelliklere uygun olmayan bir elektronik ürünle kullanmayın.
- Güç adaptörünün kullanım sürecinde biraz fazla ısınması normaldir.
- Güç adaptörü aşırı akım, aşırı sıcaklık veya kısa devre koruması altında çalışmayı durdurduğunda, lütfen otomatik olarak tekrar çalışmaya başladıktan sonra cihazı fişten çekin, ardından cihazın bu şarj cihazı ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
- Güç adaptörünü ocak, mum ve benzeri ateş kaynaklarına yaklaştırmayın.
- Güç adaptörünün yüzme havuzu, küvet gibi yerlerde sıvılara batmasına izin vermeyin.
- Güç adaptörünü aşındırıcı temizlik maddesi ile yıkamayın.
- Güç istasyonu düzgün çalışmıyorsa lütfen bölgenizdeki mağaza veya distribütörle iletişime geçin.

## 6. BAĞLANTI DİYAGRAMI



- 1) Akıllı Telefon
- 2) Tablet

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

**www.assmann.com**  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Almanya

