



# ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH



**Podręcznik użytkownika  
DA-3050**

# Spis treści

<b>1.0 Wprowadzenie .....</b>	<b>2</b>
<b>2.0 Specyfikacja .....</b>	<b>3</b>
<b>3.0 Zawartość opakowania .....</b>	<b>3</b>
<b>4.0 Opisy paneli .....</b>	<b>4</b>
<b>5.0 Podłączanie i obsługa .....</b>	<b>5</b>

# Odbiornik audio Bluetooth

## DROGI KLIENCIE

Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Aby zapewnić optymalne parametry działania oraz bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed podłączeniem, obsługą lub regulacją produktu. Instrukcję należy zachować, aby możliwe było skorzystanie z niej w przyszłości.

## 1.0 WSTĘP

Odbiornik audio Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe sterowanie i słuchanie wszelkiej ulubionej muzyki, z posiadanego urządzenia, poprzez domowy głośnik stereo albo odbiornik wzmacniacza, z jednym kablem stereo, a następnie połączeniem posiadanych urządzeń poprzez odbiornik Bluetooth. Uzyskuje się nie tylko najwyższą jakość muzyki z głośników stereo lub odbiornika wzmacniacza, ale także wygodę połączenia bezprzewodowego. Jeśli akumulator jest rozładowany, to dla doładowania można użyć kabla Micro USB - USB. do podłączenia zasilacza lub komputera.

Idealnie się nadaje do telefonów komórkowych, urządzeń przenośnych, lub komputerów osobistych.

## 1.1 CECHY

- Wygodny i przenośny;
- Skorzystaj z przenośności i zabierz wszędzie
- Przesyłanie bezpośrednio, do istniejącego systemu stereo, do centrum domowej rozrywki w domu przyjaciela;
- Sterowanie bezprzewodowe i słuchanie ulubionej muzyki z użyciem tego produktu, przez odbiornik kina domowego lub głośników zasilanych z użyciem kabla audio;
- Obsługa wyjście sygnału Bluetooth;
- Zgodny z obsługiwany urządzeniem Bluetooth;
- Bezprzewodowy strumień sterowania i słuchania muzyki, w odległości do 10m, może odtwarzać muzykę przez 10 godzin
- Zgodny z komputerami osobistymi sterowanymi przez Bluetooth
- Łączy ze zgodnymi produktami AV i obsługuje strumienie audio A2DP.

## 2.0 SPECYFIKACJE

Wersja Bluetooth	V2.1
Kanały wyjścia	2.0CH stereo
Typ złącza	Stereo żeńskie Mikro USB, żeńskie
Czas ładowania	3 do 4 godzin
Akumulator	Wewnętrzny akumulator litowy
Napięcie ładowania	5V
Prąd ładowania	≤25mA
Czas pracy	Do 10-ciu godzin
Zakres częstotliwości	2,4GHz - 2,4835GHz
Zasięg transmisji	10m
Temperatura otoczenia	Praca: -20°C to +60°C Ładowanie: 0°C to 45°C
<b>Gwarancja</b>	
Ograniczona gwarancja	1 lata na części i wykonanie
<b>Akcesoria</b>	
Podręcznik użytkownika	Wersja angielska

**Uwaga: Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.**

## 3.0 Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy:

- Jednostka główna x1
- Podręcznik użytkownika x1

## 4.0 OPISY PANELI



Funkcje interfejsu:

(1) Przycisk zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez pięć sekund, włącza i wyłącza zasilanie

(2) V+

Zwiększenie głośności

(3) V-

Zmniejszenie głośności

(4) LED

Jest to LED dwukolorowy, potwierdza zasilanie i stan pracy.

(5) Gniazdo stereo żeńskie:

Podłączyć ten port do głośnika stereo lub odbiornika wzmacniacza jednym kablem stereo

(6) Gniazdo mikro USB, żeńskie

Korzystając z jednego kabla micro USB - USB podłączyć ten port do komputera lub zasilacza USB Apple, do ładowania i synchronizacji urządzeń Apple.

## 5.0 PODŁĄCZANIE I OBSŁUGA

- (1) Wystarczy sprawdzenie akumulatora. Jeśli akumulator jest rozładowany, to można użyć kabla Micro USB - USB, do podłączenia zasilacza lub komputera, dla doładowania. Kabel stereo łączy z odbiornikiem wzmacniacza.
- (2) Dopasowanie i połączenie:
  - (a) Jeśli jeszcze nie dopasowano, to naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia przez pięć sekund, aż do rozpoczęcia migotania niebieskiego LED. Następnie włączyć tryb Bluetooth telefonu, wyszukać "BT Audio", by go dopasować. Hasłem jeśli jest, jest 0000. Po połączeniu praca powinna być prawidłowa.
  - (b) Jeśli już dopasowano, to naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia przez trzy sekundy, aż do rozpoczęcia szybkiego migotania niebieskiego LED. Następnie urządzenie połączy się jak uprzednio zapamiętało i nie może podłączyć się do innego sprzętu.
- (3) "+" "and "-" koryguje głośność urządzenia. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania dopóki migoczący LED nie potwierdzi wyłączenia.

**Ostrzeżenie: Przewód należy podłączać/odłączać z zachowaniem ostrożności.**

## 5.1 SCHEMAT PODŁĄCZENIA



English	Translation
Amplifier receiver	Odbiornik wzmacniacza
USB power adapter	Zasilacz USB