



3 USB BAĞLANTI NOKTALI ÜÇLÜ KÜP PRİZ



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-70623

Açıklama

DIGITUS® marka şık küp prizde tabletler veya akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar için 3 emniyetli priz ve 3 USB şarj bağlantı noktası bulunur. Prizler 3.860 W'a (230 V/16 A) kadar güç sağlar ve kontak koruması ile donatılmıştır. Küpün her yerine entegre edilmiş prizler sayesinde, büyük fişlerin veya ağ adaptörlerinin neden olduğu çakışmalar ve buna bağlı yer problemleri geçmişte kalıyor. Üç entegre USB bağlantı noktası, USB A şarj kablosu olan mobil cihazlara uygundur ve 2,4 A'ya varan toplam şarj gücü sağlar. USB bağlantı noktaları, ışıklı açma/kapatma anahtarı kullanılarak ayrı ayrı kapatılabilir ve entegre aşırı voltaj ve kısa devre koruması, bağlı USB cihazları için ekstra güvenlik sağlar. Alev dayanıklı malzeme (PC) güvenlik özelliklerini tamamlayıcı nitelikte olup bütünsel olarak tasarlanmış bir konsept sunar. Evde, ofiste veya konferans salonlarındaki masalarda kullanabileceğiniz göz alıcı bir aksesuardır.

Temel İşlevler

Ürünü çalıştırmadan önce lütfen hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasar görmüşse kullanmayın.

- Fişi bir Elektrik prizine takın. Cihazın kapalı olmasına ve bağlantı kablosunun takılma tehlikesi oluşturulmasına dikkat edin.
- Cihazı açmak için küp prizin önündeki anahtara basın. Kontrol lambası turuncu yanar
- Bu amaçla sağlanan küp prizin prizlerine istenilen cihazları takın.
- Ürünü kullanmadığınız sırada cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesine basın.

Özellikler ve Yararlar

- Entegre kontak korumalı 3 entegre güvenlik prizi
- Tabletleri veya akıllı telefonları şarj etmek için 3 entegre USB bağlantı noktası (USB A)
- USB bağlantısı için LED ışıklı, ayrı Açma/Kapatma düğmesi (fonksiyon göstergesi)
- USB bağlantıları için aşırı voltaj ve kısa devre koruması
- Aleve dayanıklı plastik (PC)
- Yer tasarrufu sağlayan, kompakt küp şekli
- Geleneksel uzatma kablolarında olduğu gibi fişlerin veya ağ bağdaştırıcılarının çarpışması/çakışması söz konusu değildir
- Ev ve ofis için idealdir

Teknik Özellikler

USB bağlantıları	3 adet USB A (toplam 5 V / 2,4 A), Maks. 12 W
AC Çıkışlar	3 adet Güvenlik prizi 230 V / 50 Hz / 16 A / 3.860 W
Kontakt koruması	Plastik kapaklar prizdeki kontakları kapatır
Giriş voltajı	230 V DC / 50 Hz, 16 A
Çıkış voltajı USB	Toplam 5 V DC / 2,4 A
Ana kablo	1,4 m, Güvenlik fişi tip F (CEE 7/4)
Boyutlar (U x G x Y)	93 x 93 x 72 mm
Ağırlık	416 g
Renk	Beyaz / Gri
Ortalama etkinlik	%82,5
Etkinlik Gereksinimleri	%79,9
Yüksüz Güç Tüketimi Gereksinimi	0,10 W

Ürün Ayrıntıları



- | |
|------------------------------|
| 1) Açma/Kapatma düğmesi |
| 2) 3 adet USB bağlantı prizi |
| 3) 3 adet topraklı priz |

Genel güvenlik ve bakım talimatları

- Bu ürün, özel, evde kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçla kullanılamaz
- Bu ürün, çocuklardan uzak tutulması gereken elektronik bir üründür
- Bu ürün oyuncak değildir. Bu nedenle çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız
- Güvenlik ışığı yanlış kullanılırsa zarar görebilir
- Ürünü düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın
- Ürünü asla yüksek sıcaklıklara veya aşırı soğuğa maruz bırakmayın
- Ürünü sadece prizden şebeke voltajı tip plakasındaki bilgilerle eşleşiyorsa kullanın
- Küp prizden izin verilen maksimum yük kapasitesini asla aşmayın (maks. 3680 W)
- BT cihazlarını yalnızca USB soketlerine takın
- Plastik kısımlar çatlırsa, kırılırsa veya bükülürse küp prizi kullanmayı bırakın
- Ürünü nemden, sudan, yağmurdan, kardan veya çiseden koruyun ve yalnızca kuru ortamlarda kullanın
- Ürünü parçalarına ayırmayın. Yanlış montaj elektrik çarpmalarına veya arızalara yol açabilir
- Ürünün üzerine veya yakınına yanan mum gibi açık alevler koymayın
- Ürünü radyatör veya diğer ısı yayan cihazlar gibi ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın
- Küp prizi asla küvet veya lavaboya düşebilecek şekilde saklamayın
- Fişi prizden çıkarırken asla bağlantı kablosundan çekmeyin; her zaman fişi çekerek çıkarın
- Bağlantı kablosunu bükmeyin ve keskin kenarların üzerine koymayın
- Ürünü kullanmadığınız sırada güç kablosunu prizden çekin

Uyarı

Çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı (örneğin kısmen engelli kişiler, fiziksel ve zihinsel becerileri kısıtlı yaşlılar) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (örneğin büyük çocuklar) için tehlike söz konusudur.

Yangın tehlikesi!

Hatalı elektrik tesisatı veya aşırı şebeke voltajı elektrik çarpmasına neden olabilir.

- K p prizi asla  zeri  rt l  halde  alıřtırmayın
- K p n  zerinde kıyafet veya bařka nesnelere olmadıėından emin olun
- K p prizi, bitişik nesnelere veya mobilyalar arasında ısı birikmeyecek şekilde yerleřtirin
- K p prizi kolay tutuřabilen malzeme ve nesnelere uzak tutun.
- K p prizi patlama veya yangın riski olan alanlarda kullanmayın.

Fiři sadece elektrik tařımazken  ekin!

Sorumluluk Reddi:

rn adı ve marka adı, ilgili reticilerin tescilli ticari markası olabilir. TM ve ® iřaretleri kullanım kılavuzunda bulunmayabilir. Kullanım kılavuzundaki resimler sadece referans amaçlıdır ve gerek rnlerden biraz farklı olabilir.

Gvenilirlięi, iřlevi veya tasarımı geliřtirmek iin burada aıklanan bir rn veya sistemde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın deęiřiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat ierięine dhil olduęunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse ařaęıda belirtilen retici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schffel 3
58513 Ldenscheid
Almanya

