



## Prześciówka z USB 3.0 typu C do wielu portów, w tym HDMI



### Instrukcja użytkownika DA-70847

#### 1.0 WSTĘP

Niniejsze urządzenie to przejściówka z USB typu C wyposażona w 2 porty USB 3.0, port Gigabit Ethernet i HDMI. Dwa porty USB 3.0 przejściówki umożliwiają podłączenie 2 urządzeń USB do komputera lub do innego koncentratora. Za pomocą portu Gigabit Ethernet można połączyć komputer z siecią, natomiast za pomocą portu HDMI można podłączyć dodatkowy monitor w celu oglądania filmów lub prezentacji na dużym ekranie. Urządzenie jest obsługiwane przez nowe laptopy Macbook Pro firmy Apple, nowe laptopy Chromebook Pixel firmy Google i inne urządzenia wyposażone w złącze USB typu C.

## 2.0 WŁAŚCIWOŚCI

- Wejście USB typu C i wyjścia HDMI, RJ45 oraz USB 3.0
- Obsługa transmisji danych w standardzie USB 3.0 SuperSpeed (5 Gb/s), zgodność ze starszym standardem USB 2.0
- Obsługa przepustowości 10/100/1000 Mb/s
- Obsługa natężenia maks. 900 mA na port USB, gdy urządzenie jest podłączone do jednego portu
- Port USB 3.0 obsługuje jednocześnie zasilanie i przesyłanie danych do urządzenia USB
- Obsługa rozdzielczości HDMI do 4K x 2K@30 Hz oraz przepustowości 9 Gb/s
- Interfejsy USB typu C obsługują technologię Plug and Play oraz wymianę podczas pracy
- Prosta obsługa i łatwość przenoszenia

## 3.0 SPECYFIKACJE

<b>Złącze wejścia/wyjścia</b>	
Wejście	1 męskie USB typu C
Wyjście	1 żeńskie HDMI 2 żeńskie USB 3.0 1 RJ45
<b>Rozdzielczości</b>	
Rozdzielczości	Do 4K x 2K@30 Hz
<b>Częstotliwość podczas pracy</b>	
Zakres częstotliwości pionowej	Przesyłanie danych z prędkością 5 Gb/s
<b>Parametry fizyczne</b>	
Waga	44,9 g
Wymiary (dł.-szer.-wys.)	95 x 41 x 17 (mm)
<b>Środowisko</b>	
Temperatura pracy	0°C do +45°C
Wilgotność w miejscu pracy	10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-10°C do +70°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
<b>Zasilanie</b>	
Port USB 3.0	<b>Maks. 900 mA na port</b>
<b>Certyfikaty</b>	
Certyfikaty	FCC, CE

## **4.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy:

- 1 urządzenie główne
- 1 instrukcja użytkownika

## **5.0 OBSŁUGA**

1. Podłącz męskie złącze USB typu C urządzenia do komputera
2. Podłącz telewizor HD do wyjścia HDMI urządzenia za pomocą jednego przewodu HDMI
3. Podłącz urządzenia USB 3.0 do wyjścia USB 3.0 przejściówki za pomocą przewodu USB 3.0
4. Podłącz router Ethernet do portu Gigabit Ethernet urządzenia za pomocą przewodu Ethernet
5. Automatycznie pobierz lub ustaw ręcznie adres IP komputera

## 6.0 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

