



2,5" SSD/HDD muhafazası, SATA I-III - USB 3.0



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-71105-1

- ✧ Ürünü kullanmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU okumanız mutlaka önerilir!

TANITIM

Harici DIGITUS SSD/HDD sabit disk kasası ile SSD/HDD cihazınızı modern ve şık bir muhafaza içinde kullanabilirsiniz. Basit kullanım imkânı 2,5" SATA I-III SSD/HDD cihazını (9,5 veya 7,0 mm) hızlı bir şekilde takmanıza olanak tanır. İnce, birinci sınıf alüminyum muhafaza, verilerinizi rahatça taşımanızı ve verilerinize her yerden hızlı bir şekilde erişmenizi mümkün kılar. Güç kaynağı USB bağlantı noktası üzerinden sağlandığı için ek güç adaptörü gerekmez.

ÖZELLİKLER

- 9,5 mm veya 7,0 mm yüksekliğinde SATA I-III SSD/HDD cihazlarını destekler
- 2 TB'a kadar kapasite desteği
- 5 Gb/sn'ye kadar USB 3.0 veri aktarım hızı
- Çalışırken takıp çıkarmayı destekler, tak ve kullan özelliği vardır
- Şık alüminyum muhafaza

PAKET İÇERİĞİ

- 2,5" SSD/HDD muhafaza, SATA I-III - USB 3.0
- Tornavida
- Vidalar
- USB 3.0 kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu



TEKNİK ÖZELLİKLER

HDD Boyutu	2,5"
Dahili Arayüz	SATAI/II/III
Harici Arayüz	USB 3.0 MicroB
Veri Aktarım Hızı	Tam hız (12 mb/sn) / Yüksek hız (480 mb/sn) / Süper hız (5 gb/sn) desteği
İşletim Sistemi Desteği	Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / 11
Çalışma Gerilimi	USB üzerinden 5 V
Çalışma Akımı	900 mA
Ortam Sıcaklığı	10-50 °C
Ortam Nem Oranı	%8-90

GÜVENLİK UYARISI ve BİLGİLENDİRME

- Cihazı her zaman sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihaz düşerse hasar görebilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı veya sıcaklığın yüksek olduğu yerlere koymayın. Aksi hâlde cihaz zarar görebilir veya ortalama kullanım ömrü kısalabilir.
- Radyatör veya diğer ısı üreten cihazlar gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Cihazı yağmura, suya, ıslaklığa veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Banyoya veya mutfağa lavabonun yanına koymayın; su ile doğrudan temas etmemesine dikkat edin.
- Ürünümüzü ilk kes kullanmadan önce lütfen verilerinizi yedekleyin.
- Her durumda, veri kaybına dair sorumluluk, verilerin mevcut yedek kopyalardan geri yüklenmesi için gereken çaba ile sınırlıdır.

KURULUM

1. Yan paneli çıkarın
2. HDD'yi PCB'ye takın
3. PCB'ye takılı HDD'yi muhafazaya yerleştirin
4. Vidaları muhafazaya takın
5. USB kablosunu takın
6. Muhafazayı bilgisayara bağlayın

Sabit Disk Bölmesi

1. USB 3.0 cihazı bilgisayara bağlayın
2. Bilgisayar cihazı algıladığında "START" (BAŞLAT)
=> "CONFIGURATION" (YAPILANDIRMA) => "PANEL"
(PANEL) => "MENAGEMENT TOOL" (YÖNETİM ARACI)
=> "COMPUTER MANAGEMENT" (BİLGİSAYAR
YÖNETİMİ) seçeneklerine tıklayın
3. Pencerenin açılmasını bekleyin; ardından sabit disk
sağdaki listede görebilirsiniz.
4. Listede USB hard disk bulabilirsiniz.
5. Pencerenin durum alanına sağ tıklayın ve istemleri
takip edin.

USB 3.0 Muhafazanın düzgün kullanımı

Bağlantılar

Cihazı bilgisayarın USB bağlantı noktasına taktıktan bir süre sonra "bilgisayarım" ekranında bir USB sabit disk simgesinin belirdiğini görebilirsiniz.

Bağlantıyı Kesme

1. Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8.1/10/11 işletim sistemlerinde ilk olarak durum alanının sağındaki "çalışırken tak-çıkart" simgesine tıklayın, iletişim kutusunda USB sabit disk seçin ve sol tıklayın.
2. "Donanımı çıkarmak güvenli" yazan iletişim kutusunun belirmesini bekleyin, ardından USB sabit disk çıkarabilirsiniz.

Sorun Giderme

Normal çalışan bir bilgisayarda USB sabit diski bulamamanız durumunda lütfen “MY COMPUTER” (BİLGİSAYARIM) => “CONTROL PANEL” (DENETİM MASASI) => “SYSTEM” (SİSTEM) => “EQUIPMENT MANAGER” (AYGIT YÖNETİCİSİ) seçeneklerine tıklayarak “evrensel seri veri yolu denetleyicileri” adında bir madde olup olmadığına bakın. Bu madde yoksa bilgisayarı yeniden başlatın; CMOS ayarına girin ve “CHIPSET FEATURES SETUP” veya “INTEGRATED PERIPHERALS” kısmında “ON CHIP USB”yi “ENABLED” olarak ayarlayın.

Assmann Electronic GmbH, işbu belgeyle Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksiğe aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

