



SC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode

Montageanleitung

Anweisungen

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte gekauft haben. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

- Anwendung: ODF (Optical Distribution Frame), ONT (Optical Network Unit), FTTH (Fiber To The Home), and Kabel-TV-Netzwerk
- Durchschnittliche Einfügedämpfung: ≤ 0.2 dB
- Durchschnittliche Rückflussdämpfung: ≥ 50 dB

Inhalte



Stecker

SC/APC

SC/UPC

55 mm x 8.9 mm x 7 mm

Werkzeuge



Abisolierzange



Miller-Klemme



Multifunktionsmarkierer



Fasertrenngerät

Vorgefertigte optische Fasern

\varnothing (0.125 mm)

\varnothing (0.25 mm)



Faserbeschichtung


Faserkabel

Operatives Verfahren

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt und die Faser während dieser Vorgänge sauber sind.



1. Führen Sie den Schraubverschluss über das Kabel.



2. Setzen Sie die vorgefertigte optische Faser ein, drücken Sie und biegen Sie die Faser.



3. Drücken und verriegeln Sie es, schließen Sie die Endkappe.



4. Fest zudrehen.

Zur Wiederverwendung


A: Gegen die Staubkappe drücken und das Gehäuse abnehmen.

B: Drücken Sie nach hinten und lösen Sie die optische Faser.

C: Drehen Sie den Schraubverschluss, ziehen Sie das Faserkabel heraus.

Vorbereitung für das operative Verfahren

- ① Verwenden Sie die Abisolierzange, schneiden Sie das Kabel etwa 45 mm ab.
- ② + ③ Legen Sie das Kabel in den Markierer für das Schneiden von Fasern, verwenden Sie eine Miller-Klemme, entfernen Sie den Fasermantel, reinigen Sie die Faser und überprüfen Sie sie.
- ④ Schneiden Sie die Faser mit einem Fasertrenngerät und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand ist.
- ⑤ Prüfen und fertig stellen.



WARNING!
Bitte schauen Sie nicht
direkt in das Lasersignal.