



USB-C 3.0 HDMI KVM anahtarı, 2 bağlantı noktası, 4K60Hz, Core Line



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-12855

İçindekiler

1. Paket içeriği	3
2. Temel özellik.....	4
3. Bağlantı Noktaları ve Arabirimler	5
4. Bağlantı Şeması	7
5. Özellik.....	8
6. Sorun Giderme.....	9

Giriş

Core Line serisinden DIGITUS® USB-C 3.0 HDMI KVM anahtarı, tek bir fare, tek bir klavye ve tek bir monitörle iki HDMI™ özellikli cihazın rahatça kontrol edilmesini sağlar. 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDCP ve HDR'ye kadar çözünürlükleri destekleyen anahtar, zorlu uygulamalar için mükemmel görüntü kalitesi sunar. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve hatta oyun konsolları, HDMI™ ve USB-C 3.0 girişleri aracılığıyla kolayca bağlanabilir. Ayrıca, harici sabit diskler veya USB bellekler gibi çevre birimlerini paylaşmak için üç adet USB-A 3.0 bağlantı noktası ve bir adet USB-C 3.0 bağlantı noktası mevcuttur - aktarım hızı 5 Gbps'ye kadar çıkabilir. Yüksek performanslı USB sürücüler veya SSD'lerle çalışmak iç , harici 5V 2A güç kaynağı (dahil

değildir) kullanılması önerilir. Bağlı cihazlar arasında geçiş, cihazdaki düğmeyle doğrudan veya esnek yerleştirme için manyetik tabanlı kablolu uzaktan kumanda ile yapılabilir. Entegre 3,5 mm ses çıkışı, özellikleri tamamlar. Güç, USB-C 3.0 üzerinden sağlanır - güçlü çevre birimleri için isteğe bağlı 5V/2A güç adaptörü (dahil değildir) önerilir.

1. Paket içeriği

- 1x USB-C HDMI™ KVM Anahtarı, 2 Bağlantı Noktalı
- 2x USB-A - USB-C 3.0 veri kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - USB-C güç kablosu (1 m)
- 1x Manyetik tabanlı uzaktan kumanda (1,5 m)
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

2. Temel özellik

- Tek bir monitör, tek bir fare ve tek bir klavye ile iki cihazı kontrol edin - basit ve yerden tasarruf sağlar
- İş, sunum veya oyun için keskin görüntüler sunan 4K@60Hz çözünürlük
- Bir düğmeye veya uzaktan kumandaya dokunarak iki cihaz arasında sorunsuzca geçiş yapın
- 5 Gbps'ye kadar hızlı veri aktarımı için USB 3.0 bağlantı noktaları - SSD'ler ve bellek çubukları için ideal
- Net stereo ses için entegre 3,5 mm ses çıkışı
- Birden fazla cihazın bulunduğu ev ofis, ofis veya oyun kurulumları için mükemmel
- Kompakt alüminyum gövde - her masada sağlam ve yerden tasarruf sağlar
- Kolay kurulum - sürücü veya karmaşık kurulum gerektirmeden hemen kullanıma hazır

3. Bağlantı Noktaları ve Arabirimler



1.  : Stereo ses çıkışı bağlantı noktası
2. Kontrol: 2,5 mm jaklı harici KablolU Uzaktan Kumandaya bağlayın
3. USB-C 5Gbps : USB-C U-disk veya SSD gibi USB-C özellikli cihazları bağlantı noktasına bağlayın

4. USB3.0 5Gbps: USB3.0 U-disk veya SSD gibi USB3.0 destekli cihazları iki bağlantı noktasına bağlayın
5. SELECT ve 1-2: SELECT Düğmesi ve PC1-2 bağlantı noktası göstergesi
 - a. PC1 bağlantı noktasını seçtiğinizde, 1 LED ve Select düğmesi mavi LED ile yanar
 - b. PC2 bağlantı noktasını seçtiğinizde, 2 LED ve Select düğmesi yeşil LED ile yanar
6. : DC 5V USB-C Güç Kaynağı Giriş Bağlantı Noktası
7. HDMI OUT: Ekranları bağlamak için HDMI Çıkış Bağlantı Noktası
8. 2IN'in HDMI ve USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası: HDMI girişi ve PC2'nin USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası, HDMI özellikli PC'yi bağlamak için
9. 1IN'in HDMI ve USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası: HDMI girişi ve PC1'in USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası, HDMI özellikli PC'yi bağlamak için

4. Bağlantı Şeması



5. Özellik

Giriş Bağlantı Noktaları	HDMI x 2, USB-C 3.0 x 2, Kontrol (2,5 mm) x1
Çıkış Bağlantı Noktaları	HDMI x 1, USB-C 3.0 x 1, USB 3.0 A x 3, Ses x 1
Dikey Frekans Aralığı	50/60 Hz
Video Amplifikatör Bant Genişliği	Kanal başına 6,0 Gbps/600 MHz (tüm kanallar için 18 Gbps)
Tarama (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Aşamalı (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/25/30/50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 50
Saklama Nem	%5 ila %80 bağıl nem, yoğuşmasız
Boyut (UxGxY)	135,5x60x17 mm
Net Ağırlık	150 g
Malzeme	Alüminyum
Arıza Öncesi Ortalama Süre (MTBF)	36960 saat

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6. Sorun Giderme

Sorunlar	Neden	Çözüm
Güç ışığı sönük ve ürün çalışmıyor	Güç adaptörü doğru şekilde bağlanmış mı ve HDMI giriş kaynağı açık mı?	Güç adaptörünün doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve HDMI giriş kaynağını açın
Ekran sığraması	HDMI kablosu HDMI 2.0 spesifikasyonuna uygun olmayabilir veya kablo çok uzun olabilir	Lütfen standart HDMI 2.0 kablosu kullanın, giriş/çıkış kablosu uzunluğu 4M'yi geçmemelidir 4K/60Hz 4:4:4, 4K@30Hz/1080p 10M ila 10M'ye ulaşabilir
USB3.0 bağlantı noktası U-disk çalışıyor ve harici sabit disk düzgün çalışmıyor	Harici sabit diskin güç tüketimi 2,5 W (5 V 500 mA) değerinden yüksek olabilir	Cihazın normal şekilde çalışması için 2,5 W'tan daha düşük güç tüketen bir cihaz kullanın veya 'yı USB-A'yı USB-C güç kablolarına ekstra 5V 2A güç şarj cihazına (dahil değildir) veya daha yüksek bir şarj cihazına bağlayın

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresine posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

