



UHD HDMI Çoklayıcı, 1x8



Kullanma Kılavuzu

DS-43304

DIGITUS UHD 8 Portlu HDMI çoklayıcıyla bir video sinyali, sekiz adede kadar oynatma cihazına bölünebilir (TV'ler, ekranlar, monitörler, projektörler...vb.). Mümkün olan en iyi UHD çözünürlüğü (4K2K, 60Hz) destekler ve video duvarı sunumları veya ürün tanıtımları (ofis/şirket merkezleri, sergi stantları, mağaza vitrinleri, bekleme odaları, yiyecek içecek vb.) gibi ticari uygulamalar için kusursuz çözüm sağlar.

1.0 ÜRÜN TANITIMI

Bu cihaz yüksek performanslı ve küçük boyutlarda, sistem çalışırken takabilme özelliğine sahip ve metal gövdeli bir HDMI Ultra High Definition Çoğaltıcıdır . HDMI sinyalini aynı anda sekiz bezer çıkışa dağıtabilir. HDMI kablolarının üzerinden 4Kx2K@60 Hz'ye kadar yüksek performanslı ses ve görüntü çıkışı sağlar ve 6 Gbps/600 MHz bant genişliğine kadar alma ve aktarma kabiliyetine sahiptir.

2.0 ÖZELLİKLER

Bu HDMI 1x8 Çoğaltıcı, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Kullanım kolaylığı: Saniyeler içinde kurulur ve ayar gerektirmez
- Bir HDMI Girişi, sekiz HDMI çıkışı
- En fazla 4K2K@60 Hz'ye (4096x2160) kadar HDMI çözünürlük desteği
- Maksimum 600 MHz'ye kadar HDMI geniş frekans desteği
- Full 3D'yi destekler
- DTS Digital ve Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyaları desteği
- HDCP 2.2 özelliğini destekler

3.0 PAKET İÇİNDEKİLER

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana birim: UHD HDMI Çoklayıcı, 1x8
- 5 V/3A DC Adaptör
- Kullanıcı kılavuzu

4.0 ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış Konektörü	
Giriş	HDMI X1
Çıkış	HDMI X8
Çalışma frekansı	
Dikey Frekansı Aralığı	24/30/50/60Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	6 Gbps/600 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	En fazla 4kx2k@60 Hz'ye kadar
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +45°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5V/3A
Güç tüketimi (Maks.)	10W

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.

5.0 BAĞLANTI İŞLEMİ

- 1) HDMI görüntü kaynağını Çoğaltıcının girişine bir HDMI kabloyla (HDMI kablolar isteğe bağlıdır) bağlayın
* Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın
- 2) Çoğaltıcının dört çıkışını sekiz ekrana bağlayın
- 3) Gücü açın

6.0 BAĞLANTI ŞEMASI

