



## UHD HDMI Anahtarı, 5x1



### Kullanım Kılavuzu

DS-45317

### Ürün Tanıtımı

DIGITUS® UHD HDMI Anahtarı, 5x1 bir yüksek performanslı HDMI UHD Anahtarlayıcıdır. Bu anahtarlayıcı, tuşa basarak anahtarlama işlevinin yanı sıra, akıllı anahtarlama işlevine de sahiptir. Anahtarlayıcı HD videoyu (4kx2k@60HZ'ya kadar çoklu çözünürlüklerde) ve herhangi bir kaynaktan gelen dijital sesi görüntü birimine yönlendirir. Tüm girişler eş zamanlı olarak yüksek netlikte video kaynakları bağlantısını mümkün kılar.

Yukarıda bahsedilen tüm marka adları ve logoları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

## Özellikler

Bu HDMI UHD Anahtarlayıcı, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- 5 HDMI kaynaklarını 1 HDMI ekranına değiştirmeyi destekler
- Anahtarlama çoklu fonksiyonellik: akıllı veya mekanik
- 4Kx2K@60 Hz'ye kadar en yüksek görüntü çözünürlüğünü destekler
- Full 3D'yi destekler
- HDCP Düz geçiş
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)
- EDID atlama

## Paket İçeriği

Bu ürünü kullanmayı denemedenden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana birim
- Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda
- 5V/1A Güç Adaptörü

## Teknik Özellikler

<b>Sinyal Girişleri/Çıkışları</b>	
Video Girişi	HDMI
Maksimum Tek Hat Aralığı	Full 3D ve 4Kx2K@60HZ
Çıkış Görüntüsü	HDMI
<b>Çalışma frekansı</b>	
Dikey Frekansı Aralığı	24/30/50/60Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	6 Gbps/600 MHz
<b>Çözünürlükler (HDTV)</b>	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K2K@30HZ, 4K2K@60HZ
<b>Ortamla ilgili unsurlar</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila +40 °C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
<b>Güç İhtiyacı</b>	
Harici Güç Kaynağı	5V/1A
Güç tüketimi (Maks.)	1,8W

**Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.**

## Bağlantı

- 1) HDMI giriş kaynağını HDMI aktarıcıya takın.  
\* Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın
- 2) Girişleri seçmek için düğmeye basın.
- 3) Cihaza 5 V DC'lik bir güç kaynağının verilmesi önerilir.

**Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın.**

## Bağlantı Şeması

