



**TRAGBARER
BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
MIT SUPER-BASS**



Handbuch
DA-10287-1

Vielen Dank zum Erwerb des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers DIGITUS DA-10287-1 mit Super-Bass! Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, Ihren Bluetooth-Lautsprecher in Betrieb zu nehmen und in vollem Umfang zu nutzen

***Hinweis:** Wenn Sie Ihren Lautsprecher das erste Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie ihn zurücksetzen. Der Lautsprecher verfügt über eine Funktion zum automatischen Wiederverbinden, mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Drücken Sie bitte 4 Sekunden lang die Taste Wiedergabe/Pause, um den Lautsprecher neu zu starten, und koppeln Sie ihn dann mit Ihrem Gerät.*

Lieferumfang:

- Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher
- 3,5 mm Verbindungskabel
- Mikro-USB-Ladekabel

Allgemeine Daten

- Bluetooth v2.1 unterstützt die Profile: A2DP
- Der ultrakompakte Hochleistungs-Bluetooth-Lautsprecher bietet den besten kabellosen Stereo-Klang seiner Klasse.
- Das eingebaute Mikrofon mit fortschrittlicher Rauschunterdrückung, ermöglicht Telefonieren in glasklarer Sprachqualität.
- Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet voll aufgeladen bis zu 4 Stunden Wiedergabe bei voller Lautstärke.
- Der Anschluss am iPod oder jedem anderen Gerät mit 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss ist mit einem Mini-Klinkenkabel möglich.
- Bis zu 10 Metern Reichweite

Eigenschaften und Vorteile

- Bluetooth 2.1 mit Audio und digitaler Signalverarbeitung für besten drahtlosen Stereo-Klang seiner Klasse
- Ein 40 mm großer Full-Range-Lautsprecher bietet hervorragende Klangtreue
- Bequemes Aufladen über das mitgelieferte Mikro-USB-Ladekabel
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für bis zu 4 Stunden Wiedergabe
- Der Anschluss am iPod oder jedem anderen Gerät mit 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss ist mit einem Mini-Klinkenkabel möglich.
- Automatische Suche und Wiederverbinden mit kompatiblen Geräten

Kompatibilität



Kabellos: Geräte mit Bluetooth 2.0 oder höher (Siehe Allgemeine Daten zu Profilen) wie z. B. iPad, iPhone (2. Generation und neuer mit iPhone-Software 3.1), iPod Touch (2. Generation und neuer mit iPhone-Software 3.1) und mit Bluetooth ausgestattete Macs und die meisten mit Bluetooth ausgestatteten Smartphones oder Computer.

Mit Kabel: Geräte mit normalem 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss wie z. B. iPod über 3,5 mm Mini-Klinkenkabel

WARNUNG

1. Lassen Sie sich während des Autofahrens nicht von diesem Produkt ablenken.
2. Setzen Sie das Produkt keiner Wärmequelle oder hohen Temperaturen aus.
3. Versuchen Sie nicht, vom Benutzer nicht ersetzbare Teile zu entfernen.
Möchten Sie das Produkt entsorgen, bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott.
4. Bitte denken Sie daran, dass lose Objekte in Fahrzeugen bei einer Kollision zu gefährlichen Projektilen werden können.

Bedienungsleitfaden



1. Einschalten/Ausschalten
2. Mikro-USB-Anschluss zum Anstecken des mitgelieferten USB-Kabels zwecks Aufladen des Akkus
3. Line in
4. Lautstärke -
5. Pause / Wiedergabe
6. Lautstärke +
7. LED-Kontrollleuchten
8. LED-Kontrollleuchten
9. Mikrofon

1. Einschalten/Ausschalten

Der Schalter befindet sich an der Seite des Lautsprechers.

2. Aufladen des Akkus

Der Packung liegt ein Kabel zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus bei, über welchen der Lautsprecher verfügt. Mit diesem Kabel können Sie den Lautsprecher an jedem USB-Anschluss eines Laptops, PCs oder USB-Netzadapters aufladen (ein USB-Netzadapter wird nicht mitgeliefert).

3. Line in

Der 3,5 mm Audio-Eingang ermöglicht den Anschluss an PC, Laptop, Walkman, Discman, MP3-Player, iPod/iPhone/iPad, Smartphone und Telefonen mit entsprechendem Anschluss. Bitte verwenden Sie zum Anschließen das mitgelieferte 3,5 mm Klinkenkabel.

4. Funktion der Bedientasten

- + Dient zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers.
- Dient zur Verringerung der Lautstärke des Lautsprechers.
- >|| Diese Taste dient zum Anhalten / Wiedergeben von Musik, zur Annahme von Telefongesprächen und zum Neustart von Bluetooth

5. Batterieanzeige

- Beim Laden leuchtet die Anzeige rot.
- Ist der Akku voll aufgeladen, wird die Anzeige grün.
- Ist der Akku leer, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.
- Die Anzeige leuchtet blau, wenn Musik von einer externen Quelle abgespielt wird

6. Bluetooth/Line-In-Anzeige

- Beim Öffnen des Lautsprechers leuchtet diese Anzeige blau.
- Befindet sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus, blinkt diese Anzeige blau.
- Wenn Sie den Lautsprecher neu starten, verbindet er sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Sie hören zweimal ein Signalton, einmal beim Suchen eines Gerätes und ein zweites Mal bei der automatischen Kopplung.
- Wird ein 3,5 mm Klinkenkabel angesteckt, leuchtet die Anzeige grün.

Einrichtung und Kopplung über Bluetooth für Musikwiedergabe

Die folgenden Anweisungen gelten für Mobiltelefone. Der Ablauf gilt jedoch in ähnlicher Form auch für andere Wiedergabegeräte mit der Ausnahme, dass Sie eventuell keinen Bluetooth-Pin eingeben müssen.

1. Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher und das Telefon eingeschaltet sind.
2. Stellen Sie den Einschalter auf „on“. Sie hören einen Signalton.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion am Telefon und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie den Bluetooth-Lautsprecher "DA-10287-1" aus der Liste der gefundenen Geräte. Sie können aufgefordert werden, einen Bluetooth Passcode für einige Geräte einzugeben. Falls erforderlich, geben Sie den Bluetooth Passcode 0000 ein, um die Lautsprecher mit dem Telefon zu koppeln. Bei einigen Telefonen müssen Sie die Verbindung herstellen, nachdem die Geräte gekoppelt wurden.
Ist die Kopplung erfolgreich und der Lautsprecher in einer Bluetooth-Verbindung mit dem Musik-Player, blinkt die blaue LED alle 4 Sekunden 3 mal und Sie hören einen Signalton.
5. Dieser Lautsprecher verfügt über eine Freisprech-Funktion. Wenn eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Handy erfolgreich hergestellt wurde, können Sie mit Pause/Wiedergabe-Taste Anrufe annehmen oder beenden.

Neuverbinden nach Bluetooth-Verbindungstrennung

Wenn aus irgendeinem Grund Ihr Gerät und der Lautsprecher voneinander getrennt wurden, z. B. wegen zu großem Abstand oder dem Ausschalten eines der Geräte, stellt der Lautsprecher wieder eine automatische Verbindung zum letzten gekoppelten Gerät her. Die Zeit für die Wiederherstellung der Verbindung beträgt 30 Sekunden. Bitte führen Sie während dieser Zeit keine Bedienoperationen am Lautsprecher aus. Möchten Sie den Bluetooth-Lautsprecher nach der Kopplung trennen, drücken Sie lange die Pause/Wiedergabe-Taste.

Wiedergabesteuerung über die Bluetooth-Verbindung:

Lautstärke: Drücken Sie zur Lautstärkeregelung die Tasten (+) und (-) an der Seite des Lautsprechers zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.

Wiedergabe anhalten: Drücken Sie die Taste Pause/Wiedergabe, um die Wiedergabe über die Bluetooth-Verbindung anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Anschluss eines Gerätes über den 3,5 mm Line-In-Anschluss

Sie können den DA-10287-1 Bluetooth-Lautsprecher zur Musikwiedergabe mit jedem Gerät verwenden, welches über einen 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss verfügt. Stecken Sie einfach ein 3.5mm Klinkenkabel in das Gerät und das andere Kabelende in den 3,5 mm Anschluss mit der Kennzeichnung „LINE IN“ an der Vorderseite des DA-10287-1 Bluetooth-Lautsprechers und spielen Sie dann Musik ab.

Beim Anschluss über den 3,5 mm Line-In-Anschluss:

Hinweis: Die Pause/Wiedergabe-Steuerung des DA-10287 Bluetooth-Lautsprechers funktioniert nicht über dem 3,5 mm „LINE IN“-Anschluss. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet normal. Verwenden Sie wie gewohnt die Wiedergabesteuerungen Ihres Gerätes.

Aufladen des Akkus

Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den Mikro-USB-Anschluss. Stecken Sie das andere Ende an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder eines anderen Gerätes an, welches zum Aufladen von USB-Geräten geeignet ist. Die LED leuchtet rot. Ist der Akku vollgeladen, leuchtet sie grün. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden bei entladenem Akku. Bei den ersten drei Ladevorgängen sollte die Ladezeit 12 Stunden betragen.

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

