



**TRAGBARER
BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
MIT SUPER-BASS**



Handbuch
DA-10287

Vielen Dank zum Erwerb des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers DIGITUS DA-10287 mit Super-Bass! Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, Ihren Bluetooth-Lautsprecher in Betrieb zu nehmen und in vollem Umfang zu nutzen.

***Hinweis:** Wenn Sie Ihren Lautsprecher das erste Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie ihn zurücksetzen. Der Lautsprecher verfügt über eine Funktion zum automatischen Wiederverbinden, mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Drücken Sie bitte 4 Sekunden lang die Taste Wiedergabe/Pause, um den Lautsprecher neu zu starten, und koppeln Sie ihn dann mit Ihrem Gerät.*

Lieferumfang:

- Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher
- 3,5 mm Verbindungskabel
- Mini-USB-Ladekabel

Allgemeine Daten

- Bluetooth v2.1 unterstützt die Profile: A2DP
- Der ultrakompakte Hochleistungs-Bluetooth-Lautsprecher bietet den besten kabellosen Stereo-Klang seiner Klasse.
- Das eingebaute Mikrofon mit fortschrittlicher Rauschunterdrückung, ermöglicht Telefonieren in glasklarer Sprachqualität.
- Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet voll aufgeladen bis zu 3 Stunden Wiedergabe bei voller Lautstärke.
- Der Anschluss am iPod oder jedem anderen Gerät mit 3,5 mm Kopfhöreranschluss ist mit einem Mini-Klinkenkabel möglich.
- Bis zu 10 Metern Reichweite

Eigenschaften und Vorteile

- Bluetooth 2.1 mit Audio und digitaler Signalverarbeitung für besten drahtlosen Stereo-Klang seiner Klasse
- Ein 40 mm großer Full-Range-Lautsprecher bietet hervorragende Klangtreue
- Bequemes Aufladen über das mitgelieferte Mini-USB-Ladekabel
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für bis zu 7 Stunden Wiedergabe
- Der Anschluss am iPod oder jedem anderen Gerät mit 3,5 mm Kopfhöreranschluss ist mit einem Mini-Klinkenkabel möglich.
- Automatische Suche und Wiederverbinden mit kompatiblen Geräten

Kompatibilität

Kabellos: Geräte mit Bluetooth 2.0 oder höher (Siehe Allgemeine Daten zu Profilen) wie z. B. iPad, iPhone (2. Generation und neuer mit iPhone-Software 3.1), iPod Touch (2. Generation und neuer mit iPhone-Software 3.1) und mit Bluetooth ausgestattete Macs und die meisten mit Bluetooth ausgestatteten Smartphones oder Computer.


Mit Kabel: Geräte mit normalem 3,5 mm Kopfhöreranschluss wie z. B. iPod über 3,5 mm Mini-Klinkenkabel

WARNUNG

1. Lassen Sie sich von diesem Produkt nicht beim Autofahren ablenken.
2. Setzen Sie das Produkt keiner Wärmequelle oder hohen Temperaturen aus.
3. Versuchen Sie nicht, vom Benutzer nicht ersetzbare Teile zu entfernen. Möchten Sie das Produkt entsorgen, bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott.
4. Bitte denken Sie daran, dass lose Objekte in Fahrzeugen bei einer Kollision zu gefährlichen Projektilen werden können.

Bedienungsleitfaden

Interface guide



1. Power ON/OFF
2. Recharging Battery , the included USB cable into the **micro** USB port
3. Line in
4. Volume -
5. Pause/play
6. Volume +
- 7.8. LED Indicator
9. MIC

1. Einschalten/Ausschalten
2. Mini-USB-Anschluss zum Anstecken des mitgelieferten USB-Kabels zum Aufladen des Akkus
3. Line in
4. Lautstärke-
5. Pause / Wiedergabe
6. Lautstärke+
- 7.8. LED-Kontrollleuchten
9. Mikrofon

1. Einschalten/Ausschalten

Der Schalter befindet sich an der Seite des Lautsprechers.

2. Aufladen des Akkus

Der Packung liegt ein Kabel zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus bei, über welchen der Lautsprecher verfügt. Mit diesem Kabel können Sie den Lautsprecher an jedem USB-Anschluss eines Laptops, PCs oder USB-Netzadapters aufladen (ein USB-Netzadapter wird nicht mitgeliefert).

3. Line in

Der 3,5 mm Audio-Eingang ermöglicht den Anschluss an PC, Laptop, Walkman, Discman, MP3-Player, iPod/iPhone/iPad, Smartphone und Telefonen mit entsprechendem Anschluss. Bitte verwenden Sie zum Anschließen das mitgelieferte 3,5 mm Klinkenkabel.

4. Funktion der Bedientasten

- + Dient zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers.
- Dient zur Verringerung der Lautstärke des Lautsprechers.
- >|| Diese Taste dient zum Anhalten / Wiedergeben von Musik, zur Annahme von Telefongesprächen und zum Neustart von Bluetooth.

5. Batterieanzeige

- Beim Laden leuchtet die Anzeige rot.
- Ist der Akku voll aufgeladen, wird die Anzeige grün.
- Ist der Akku leer, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.
- Die Anzeige leuchtet blau, wenn Musik von einer externen Quelle abgespielt wird.

6. Bluetooth/Line-In-Anzeige

- Beim Öffnen des Lautsprechers leuchtet diese Anzeige blau.
- Befindet sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus, blinkt diese Anzeige blau.
- Wenn Sie den Lautsprecher neu starten, verbindet er sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Sie hören zweimal ein Signalton, einmal beim Suchen eines Gerätes und ein zweites Mal bei der automatischen Kopplung.
- Wird ein 3,5 mm Klinkenkabel angesteckt, leuchtet die Anzeige grün.

Einrichtung und Kopplung über Bluetooth für Musikwiedergabe

Die folgenden Anweisungen gelten für Mobiltelefone. Der Ablauf gilt jedoch in ähnlicher Form auch für andere Wiedergabegeräte mit der Ausnahme, dass Sie eventuell keinen Bluetooth-Pin eingeben müssen.

1. Stellen Sie den Einschalter auf „on“. Sie hören einen Signalton.
2. Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher und das Telefon eingeschaltet sind. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher via Bluetooth neu zu initialisieren und mit Ihrem Gerät zu verbinden.
3. Der Bluetooth-Lautsprecher verbindet sich innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten neu. Während dieser Zeit dürfen keine Bedienoperationen am Lautsprecher ausgeführt werden.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons und lassen Sie es nach Bluetooth-Geräten suchen.
5. Wählen Sie den Bluetooth-Lautsprecher "DA-10287" aus der Liste der gefundenen Geräte.

6. Geben Sie zum Koppeln den Bluetooth-Pin 0000 ein und verbinden Sie den Lautsprecher mit dem Telefon. Bei manchen Telefonen ist es notwendig, die Verbindung nach der Kopplung erneut herzustellen.

War die Kopplung erfolgreich und ist der Bluetooth-Lautsprecher mit dem Abspielgerät verbunden, blinkt die blaue Kontrollleuchte ungefähr alle zwei Sekunden und ein Signalton ist zu hören.

Neuverbinden nach Bluetooth-Verbindungstrennung

Wenn aus irgendeinem Grund Ihr Gerät und der Lautsprecher voneinander getrennt wurden, z. B. wegen zu großem Abstand oder dem Ausschalten eines der Geräte, stellt der Lautsprecher wieder eine automatische Verbindung zum letzten gekoppelten Gerät her. Die Zeit für die Wiederherstellung der Verbindung beträgt 30 Sekunden. Bitte führen Sie während dieser Zeit keine Bedienoperationen am Lautsprecher aus.

Möchten Sie den Bluetooth-Lautsprecher nach der Kopplung trennen, drücken Sie lange die Pause/Wiedergabe-Taste.

Wiedergabesteuerung über die Bluetooth-Verbindung

Lautstärke: Drücken Sie zur Lautstärkeregelung die Tasten (+) und (-) an der Seite des Lautsprechers zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.

Wiedergabe anhalten: Drücken Sie die Taste Pause/Wiedergabe, um die Wiedergabe über die Bluetooth-Verbindung anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Anschluss eines Gerätes über den 3,5 mm Line-In-Anschluss

Sie können den DA-10287 Bluetooth-Lautsprecher zur Musikwiedergabe mit jedem Gerät verwenden, welches über einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss verfügt. Stecken Sie einfach ein 3.5mm Klinkenkabel in das Gerät und das andere Kabelende in den 3,5 mm Anschluss mit der Kennzeichnung „LINE IN“ an der Vorderseite des DA-10287 Bluetooth-Lautsprechers und spielen Sie dann Musik ab.

Beim Anschluss über den 3,5 mm Line-In-Anschluss:

Hinweis: Die Pause/Wiedergabe-Steuerung des DA-10287 Bluetooth-Lautsprechers funktioniert nicht über dem 3,5 mm „LINE IN“-Anschluss. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet normal. Verwenden Sie wie gewohnt die Wiedergabesteuerungen Ihres Gerätes.

Aufladen des Akkus

Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss. Stecken Sie das andere Ende an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder eines anderen Gerätes an, welches zum Aufladen von USB-Geräten geeignet ist. Die LED leuchtet rot. Ist der Akku voll geladen, leuchtet sie grün. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden bei entladnem Akku. Bei den ersten drei Ladevorgängen sollte die Ladezeit 12 Stunden betragen.