



АУДИО-РЕСИВЕР BLUETOOTH



**Руководство пользователя
DA-30500**

Содержание

1.0 Введение	2
2.0 Спецификации.....	3
3.0 Комплектация	3
4.0 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ.....	4
5.0 Подключение и работа	5

Аудио-ресивер с Bluetooth

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение данного изделия. С целью обеспечения оптимальной работы и безопасности, перед подключением, включением и настройкой изделия внимательно ознакомьтесь с этими указаниями. Сохраните это руководство для будущего использования.

1.0 ВВЕДЕНИЕ

Это портативный аудио-ресивер с Bluetooth, который легко позволит вам через беспроводной протокол управлять и слушать свою любимую музыку с мобильного устройства через домашнюю стереосистему или аудиоусилитель при помощи стереокабеля, соединяющего устройство с Bluetooth-ресивером. Вам доставит удовольствие не только великолепное качество музыки, проигрываемой через аудиосистему или усилитель, но и удобство беспроводного соединения. При исчерпании заряда аккумулятора вы можете воспользоваться кабелем с micro-USB и USB разъемами для подключения к адаптеру питания или компьютеру для зарядки устройства.

Данный аудио-ресивер идеально подходит для мобильных телефонов, портативных устройств или персональных компьютеров.

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобный и портативный:
Оцените преимущества мобильности, где бы вы ни находились;
- Транслируйте потоковое аудио непосредственно на имеющуюся стереосистему или домашний центр развлечений;
- Управляйте и слушайте любимую музыку без проводов при помощи данного устройства, подключенного аудиокабелем к ресиверу вашего домашнего кинотеатра или активным колонкам;
- Поддержка выходного сигнала через Bluetooth;
- Совместим с поддерживаемыми Bluetooth-устройствами;
- Беспроводная потоковая передача для управления и прослушивания музыки на расстоянии до 10 м на протяжении до 10 часов;
- Совместим с персональными компьютерами с поддержкой Bluetooth;
- Может подключаться к совместимым аудио-видео продуктам и поддерживает потоковое аудио профиля A2DP.

2.0 СПЕЦИФИКАЦИИ

Версия Bluetooth	2.1
Каналы вывода	Стерео 2.0
Тип разъема	Гнездо стерео Гнездо micro-USB
Время зарядки	от 3 до 4 часов
Аккумулятор	Встроенный литиевый аккумулятор
Зарядное напряжение	5 В
Рабочий ток	≤25 мА
Время работы	до 10 часов
Диапазон частот	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Радиус действия	10 м
Температура окружающей среды	При работе: -20°C ~ +60°C
	При зарядке: 0°C ~ 45°C
Гарантия	
Ограниченная гарантия	1 год на компоненты и работу
Принадлежности – адаптер	
Руководство пользователя	Английская версия

Примечание: Спецификация может изменяться без уведомления.

3.0 Комплектация

Перед началом использования этого прибора проверьте комплектацию и убедитесь в наличии следующих устройств в упаковочном ящике:

- Основное устройство x1 шт.
- Руководство по эксплуатации x1 шт.

4.0 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ



Управление:

(1) Кнопка питания:

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд для включения/выключения устройства.

(2) V+

Увеличение громкости

(3) V-

Уменьшение громкости

(4) LED (светодиод)

Данный двухцветный светодиод отображает подключение к питанию и рабочее состояние.

(5) Гнездо стерео:

Этот порт подключается к стереоколонкам или усилителю посредством аудиокабеля.

(6) Гнездо micro-USB

Этот порт подключается кабелем с разъемами micro-USB и USB к компьютеру или USB-адаптеру питания Apple для зарядки и синхронизации данных с устройствами Apple.

5.0 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

- (1) Проверка уровня заряда аккумулятора. При исчерпании заряда аккумулятора вы можете воспользоваться кабелем с micro-USB и USB разъемами для подключения к адаптеру питания или компьютеру для зарядки устройства. Использование стереокабеля для подключения к усилителю.
- (2) Сопряжение и подключение:
 - (a) Если сопряжение не производилось, нажмите и удерживайте кнопку питания пять секунд, пока светодиод не будет мигать поочередно красным и синим цветом – это означает, что устройство включено. После этого откройте на телефоне настройки Bluetooth и найдите пункт "BT Audio", чтобы выполнить сопряжение. В случае запроса пароля, введите 0000. После соединения устройство может работать.
 - (a) Если сопряжение уже выполнялось, нажмите и удерживайте кнопку питания три секунды, пока светодиод не будет быстро мигать синим цветом – это означает, что устройство включено. После этого устройства автоматически выполнят сопряжение по предыдущим настройкам и не смогут подключиться к другим устройствам.
- (3) Кнопки "+" и "-" регулируют громкость. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока синий светодиод не погаснет – это означает, что устройство отключено.

Внимание: Подключайте/отключайте кабели аккуратно.

5.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Английский	Перевод
Amplifier receiver	Усилитель
USB power adapter	USB-блок питания