

# DIGITUS® Plug&View OptiDome


**DN-16038**
**EAN 4016032336396**


Plus d'informations sur ce produit peuvent être trouvées via le Code-QR ou sur le lien suivant [www.plug-view.com](http://www.plug-view.com)



DIGITUS® Plug&View App pour Apple iOS et Google Android



## DIGITUS® Plug&View OptiDome

DIGITUS® Plug&View OptiDome appartient à la nouvelle génération DIGITUS® Plug&View. La conception en forme de dôme de la caméra la rend aussi élégante que pratique, idéale pour une utilisation en intérieur. Suspendue au plafond, cette caméra d'intérieur est efficace grâce à sa résolution vidéo de 2 mégapixels. Son design anodin lui permet de se fondre parfaitement dans votre maison ou le décor de votre bureau. La technologie DIGITUS® Plug&View permet l'installation de votre OptiDome en 3 étapes faciles. Tout fonctionne avec DIGITUS® Plug&View.

- Résolution vidéo de 2 mégapixels (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264
- Surveillance mobile puissante supportant les dispositifs iOS et Android
- LAN Sans fil conforme aux dernières normes 11 n pour une transmission d'image sans interruption
- Adéquat pour la plupart des navigateurs actuels
- Installation simple et rapide avec support P2P & balayage de code QR
- Mémoire interne de 2 Go pour l'enregistrement de séquences vidéo et de photos
- Des LED infrarouges et un filtre infrarouge amovible inclus pour une surveillance Jour & Nuit
- Vitesse du réseau local : Ethernet 10/100 Base-TX
- Détection de mouvements avancée : enregistre et sauvegarde les événements via e-mail/Serveur FTP/Google Drive
- Prend en charge jusqu'à une fréquence vidéo de 25fps à HD720 et 15fps à UXGA
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Source d'alimentation (±10%) : 12 V CC / 1 A
- Dimensions (mm) : 115 (L) x 115 (l) x 90 (H)
- Supporte l'application DIGITUS® Plug&View pour l'accès à des téléphones intelligents et tablettes
- Systèmes d'exploitation supportés. Windows, Mac OS, Linux et Sun
- Objectif : F1.5 f3.6mm
- Angle de vision horizontal : 69 °

### Votre caméra dôme IP sans fil Plug&View à installation facile et haute résolution de 2 mégapixels

- 3 étapes d'installation facile : 1. Etablir une connexion réseau, 2. Installez l'application ou inscrivez votre caméra sur [www.plug-view.com](http://www.plug-view.com), 3. Terminé !
- Forme sphérique et décoration sympa
- Caméra dôme d'intérieur pour une utilisation jour et nuit
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264

### Contenu de la boîte :

- IP camera
- CD de Support produit
- Câble patch
- Kit de montage
- Alimentation

