



Commutateur HDMI 4K 3x1



Face avant



Face arrière

Notice d'utilisation du DS-44304

Le DS-44304 achemine de la vidéo haute définition (résolution allant jusqu'à 4K) et de l'audio numérique à partir de l'une des trois sources vers l'unité d'affichage. La sortie envoie les signaux audio/vidéo haute définition vers un écran haute définition.



ENTREE



SORTIE



TV HD 4K

Caractéristiques

- 3 entrées HDMI et 1 sortie HDMI
- Chipset haut débit conforme à HDMI 1.4a, 3D
- Compatible à la vidéo 2D et 3D
- Conforme au protocole HDMI 1.4a
- Boîtier en métal pour un isolement du bruit électrique ambiant
- Peu encombrant, peut être placé partout
- Prend en charge UXGA, WUXGA, une résolution 1080p et ultra HD 4K de 4096 x 2160 et deep color
- Sélection manuelle de l'une des trois sources d'entrée du signal HDMI et la sortie vers la TV 4K
- Il peut choisir la source du signal de façon intelligente selon un ordre de priorité, ignorer les sources d'entrée qui ne sont pas actives et le connecteur HDMI qui n'est pas inséré
- Prend en charge les formats audio DTS-HD, TrueHD, LPCM7.1, AC3, DTS et DSD
- Longueur du câble HDMI AWG26 d'entrée 25 mètres et celle de sortie 20 mètres

Remarque :

- 1) Lorsque les appareils source sont sur en veille, il vaut mieux les éteindre, autrement ce commutateur ne peut utiliser son mode intelligent.
- 2) Lorsqu'il est branché ou débranché, le commutateur HDMI reste toujours intelligent.

Contenu de l'emballage

- Unité principale
- Adaptateur Électrique
- Guide d'utilisation