



BLUETOOTH AUDIO-ONTVANGER



Gebruikershandleiding
DA-30500

Inhoudsopgave

1,0 Inleiding.....	2
2,0 Specificaties.....	3
3,0 Inhoud verpakking.....	3
4,0 Paneelbeschrijving.....	4
5,0 Verbinding en gebruik	5

Bluetooth Audio-Ontvanger

GEACHTE KLANT

Bedankt voor het aanschaffen van dit product. Lees voor optimale prestatie en veiligheid a.u.b. deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product verbindt, gebruikt of instelt. Bewaar deze handleiding a.u.b. als naslagwerk.

1,0 INLEIDING

Dit is een draagbare Bluetooth Audio-Ontvanger waarmee u heel eenvoudig al uw favoriete muziek vanaf uw apparaat draadloos kunt bedienen en beluisteren via een Stereo luidspreker of Versterkerontvanger in uw huis met slechts één stuk stereo kabel, en paring tussen uw apparaat en de Bluetooth ontvanger. U zult niet alleen genieten van superieure muziekkwaliteit op uw stereo luidsprekers of Versterkerontvanger, u hebt tevens het gemak van een draadloze verbinding. Wanneer de batterij uitgeput raakt, kunt u één stuk Micro USB naar USB kabel gebruiken voor aansluiting op de Stroomadapter of computer en de batterij opladen.

Het is ideaal voor uw mobiele telefoons, draagbare apparatuur of persoonlijke computers.

1,1 EIGENSCHAPPEN

- Handig en draagbaar:
Geniet overal waar u maar bent van de praktische draagbaarheid
- Stream direct naar een bestaande stereo, het huis en amusementcenter van een vriend;
- Bedien en luister draadloos naar uw favoriete muziek door dit product te gebruiken via uw thuisbioscoopontvanger of aangedreven luidsprekers met gebruik van een audiokabel;
- Ondersteunt Bluetooth signaaluitgang;
- Compatibel met ondersteunde Bluetooth apparatuur;
- Stream draadloos om uw muziek vanaf tot op 10m te bedienen en beluisteren, met een afspeeltijd van 10 uur
- Compatibel met Bluetooth-ingeschakelde persoonlijke computers
- Sluit aan op compatible AV producten en ondersteunt A2DP audio-streaming.

2,0 SPECIFICATIES

Bluetooth versie	V2.1
Uitgangskanalen	2.0CH Stereo
Aansluittype	Stereo Contra Micro USB Contra
Oplaadtijd	3 uur tot 4 uur
Batterij	Internal rechargeable lithium battery
Laadspanning	5V
Bedrijfsstroom	≤25mA
Gebruiksuren	Tot op 10 uur
Frequentiebereik	2.4GHz - 2.4835GHz
Overdrachtafstand	10M
Omgevingstemperatuur	Werking: -20°C to +60°C Opladen: 0°C to 45°C
Garantie	
Beperkte Garantie	1 Jaar Onderdelen en Arbeidskosten
Accessoiresadapter	
Gebruikershandleiding	Nederlandse Versie

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

3,0 INHOUD VERPAKKING

Controleer a.u.b. of de verpakking de volgende onderdelen bevat voordat u dit apparaat in gebruik neemt:

- Hoofdeenheid x1
- Gebruikershandleiding x1

4,0 PANEELBESCHRIJVING



Interfacefunctie:

(1) Aan/uittoets:

Houd deze toets vijf seconden ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen.

(2) V+

Volume verhogen

(3) V-

Volume verlagen

(4) LED

Deze LED gebruikt twee kleuren om de voeding- en bedrijfsstatus aan te geven.

(5) Stereo Contra:

Gebruik één stuk stereo kabel om op deze poort een Stereo Luidspreker of Versterkerontvanger aan te sluiten.

(6) Micro USB Contra:

Gebruik één stuk Micro USB naar USB kabel om op deze poort een computer of Apple USB stroomadapter aan te sluiten om op te laden en gegevens te synchroniseren voor Apple apparatuur.

5,0 VERBINDING EN GEBRUIK

- (1) Controleer of er voldoende batterijvermogen is. Wanneer de batterij uitgeput is, kunt u één stuk Micro USB naar USB kabel gebruiken om een Stroomadapter of computer aan te sluiten en op te laden. Gebruik een stereo kabel om een Versterkerontvanger aan te sluiten.
- (2) Paring en verbinding:
 - (a) Als de paring nog niet is uitgevoerd, kunt u de aan/uittoets vijf seconden ingedrukt houden totdat de blauwe/rode LED afwisselend begint te knipperen. Activeer vervolgens de Bluetooth modus van de telefoon en zoek naar "BT Audio" om te paren. Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, kunt u 0000 invoeren. Het apparaat zal na het paren prima werken.
 - (b) Als de paring al tot stand is gebracht, kunt u de aan/uittoets drie seconden ingedrukt houden totdat de blauwe LED snel begint te knipperen. Het geheugen zal dezelfde apparatuur vervolgens verbinden en verbinding met andere apparatuur blokkeren.
- (3) Gebruik "+" en "-" om het volume aan te passen. Houd de aan/uittoets ingedrukt totdat de blauwe LED stopt met knipperen om het apparaat uit te schakelen.

Opgelet: Kabel voorzichtig aansluiten/loskoppelen.

5,1 AANSLUITDIAGRAM



English	Translation
Amplifier receiver	Versterkerontvanger
USB power adapter	USB stroomadapter