



Konwerter VGA – HDMI



Skrócona instrukcja instalacji

DA-70473

1. Wstęp

Konwerter VGA – HDMI Digitus konwertuje analogowy sygnał VGA na cyfrowy sygnał HDMI. Konwersja umożliwia bezproblemowe podłączenie urządzeń posiadających tylko złącze VGA do monitora, telewizora lub rzutnika komputerowego ze złączem HDMI. Ponieważ wejście VGA może przesyłać tylko sygnał wideo, konwerter jest wyposażony dodatkowo w gniazdo audio 3,5 mm. Dzięki temu następuje równoczesna konwersja ewentualnego sygnału stereo oraz jego integracja z sygnałem HDMI. Umożliwia to odtwarzanie sygnałów audio przez HDMI np. na Twoim telewizorze.

2. Funkcje


1. Konwertuje sygnały wideo i audio z VGA na HDMI
2. Podłącz starsze urządzenia z portem VGA np. do telewizorów, monitorów lub rzutników komputerowych
3. Dodatkowa transmisja audio (gniazdo 3,5 mm)
4. Zasilanie przez USB
5. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania ani sterowników
6. Maks. rozdzielczość: Full HD 1920x1080p / 60 Hz
7. Wejście: VGA + stereo audio
8. Wyjście: HDMI
9. Długość kabla: 15 cm
10. Prędkość przesyłu danych HDMI: 6,75 Gbps
11. Szerokość pasma 225 MHz/1,65 Gbps na kanał (6,75 łącznie)

12. Rozdzielczości dostępne przy użyciu konwertera zależą od Twojego urządzenia/karty graficznej
13. Wymiary: dł. 4,5 x szer. 4,5 x wys. 1,5 cm
14. Waga: 50 g
15. Kolor: Czarny

3. Zawartość pakietu

- Konwerter VGA – HDMI
- Kabel audio (3,5 mm), 1,0 m
- Przewód mikro USB, 1,0 m

4. Schemat zastosowania



Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeśli do zestawu nie dołączono deklaracji zgodności, można wystosować prośbę o jej przesłanie na poniżej podany adres pocztowy producenta

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Niemcy

