



OFIS İÇİN 6 PRIZLI ÇOKLU PRIZ, 3 USB BAĞLANTILI



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-70624

İçindekiler

1. Tanıtım.....	2
2. Özellikler.....	3
3. Paket içeriği	3
4. Teknik özellikler	3
5. Ürün kurulumu	4

1. Tanıtım

Sürekli akıllı telefonunuzun şarjını aramak zorunda kaldığınız zamanları unutun. DIGITUS®'un ofis prizi, örneğin akıllı telefonunuzu ve tabletinizi aynı anda şarj edebileceğiniz 3 USB girişi sağlar. Tüm koruma kontaklı prizleri bağlantı problemleri olmadan kullanın. Akıllı 45° açılı priz düzeni sayesinde bitişik prizleri bloke etmeden veya gizlemeden daha büyük güç kaynaklarının ve farklı açılı fişlerin kullanılması mümkündür. Ayrıca çoklu prizi değişken bir şekilde yerleştirme ve gerekirse iki yönlü takılabilir sıkıştırılabilir sabitleyici ile bulunduğunuz yere mükemmel biçimde uyarlayabilirsiniz. Bir kez sabitlendiğinde çubuk en iyi esnekliği sağlamak için yatay olarak döndürülebilir. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. 1,5 m uzunluğundaki şebeke kablosu sayesinde çoklu prizi istediğiniz yere yerleştirmek için yeterli serbestliğe sahip olursunuz. Kaliteli alüminyum gövde, bu çok fonksiyonlu çoklu priz için asil tasarımını tamamlar.

2. Özellikler

- 45° açılı olarak yerleştirilmiş 6 adet koruma kontağı prizi, farklı açılı soketlere de uygundur
- Mobil cihazları şarj etmek için 2 adet USB A bağlantısı (18W)
- Mobil cihazları şarj etmek için 1 adet USB C bağlantısı (20 W)
- Farklı masaüstü kalınlıkları için 2 adet kısırtımalı tutucu (20 mm - 57 mm)
- En iyi esneklik için 180 derece yatay dönebilir
- Açma ve kapatma için aydınlatmalı güvenlik şalteri
- Kazara temasa karşı koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır

3. Paket içeriği

- Ofis için 6 prizli çoklu priz, 3 USB bağlantılı
- 2x kısırtımalı tutucu
- Kullanım kılavuzu

4. Teknik Özellikler

Konut	Kaliteli alüminyum gövde
Koruma kontak soketli şebeke kablosu	1.5 m
Giriş voltajı	110 - 240 VAC
Frekans	50Hz
Giriş voltajı	3680 W, 16 A max.
	USB A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.

	USB-C: 5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W max.
Boyutlar	L 44.0 x W 4.5 x H 7.0 cm
Ağırlık	695 g
Renk	Gümüş / siyah

5. Ürün Kurulumu

2 kelepçe montajı ile güç şeridi masaya sabitlenebilir, ardından güç şeridi kolayca döndürülebilir.



Not

- Seri bağlantı mümkün değil
- Toplam güç maksimum nominal gücü aşamaz
- Belirli bir sıcaklık artışı vardır ($\leq 45K$), bu normaldir
- Cihaz doğrudan çalışan cihaza takılamıyor
- Lütfen ürünün arka muhafazasını kendi başınıza açmayın

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

