



UHD-HDMI-Splitter, 1 x 2



Benutzerhandbuch DS-45318

Einleitung

Der DIGITUS® UHD-HDMI-Splitter, 1x2 ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI 2.0 Splitter mit Aluminiumgehäuse. Er verteilt das Eingangssignal der HDMI-Quelle gleichzeitig auf zwei HDMI-Videoausgabegeräte (TV, Monitor, Display). Über HDMI Kabel bietet er eine hohe Audio- und Video-Ausgangsleistung von bis zu 4K2K bei 60 Hz Auflösung und er kann mit einer Bandbreite bis zu 6 GBit/s/600 MHz senden und empfangen.

Ausstattungsdetails

Dieser HDMI 2.0 UHD-Splitter verfügt über viele Funktionen, die es ihm ermöglichen, eine überlegene Leistung zu erbringen. Zu diesen Eigenschaften gehören:

- Einfache Handhabung: Installation in Sekunden, keine Einstellungen nötig
- Ein HDMI-Eingang und zwei HDMI-Ausgänge
- Unterstützt 12-Bit tiefes Full-HD, Full 3D, HDR und 4K2K 60 Hz Video
- Unterstützt HDMI-Bandbreiten bis max. 600 MHz
- Unterstützt komprimierte Audioausgabe, wie z.B. DTS Digital, Dolby Digital
- Unterstützt HDCP 2.2

Packungsinhalt

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel im Versandkarton enthalten sind:

- Hauptgerät
- Benutzerhandbuch
- 5 V DC Netzteil

Technische Daten

Ein-/Ausgangsanschlüsse	
Eingänge	HDMI x 1
Ausgänge	HDMI x 2
Betriebsfrequenz	
Vertikaler Frequenzbereich	24/30/50/60 Hz
Video-Verstärkerbandbreite	6 GBit/s/600 MHz
Auflösungen (HDTV)	
Interlaced (50 und 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50 und 60 Hz)	bis zu 4K2K bei 60 Hz
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	0 °C bis +45°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 85% rF (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-10°C bis 70°C
Lagerluftfeuchtigkeit	5% bis 90% rF (keine Kondensation)
Spannungsversorgung	

Externe Stromversorgung	5 V/1A
Leistungsaufnahme (max.)	2W

Hinweis: Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Verbindungen

1. Schließen Sie die HDMI-Videoquelle mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang des Splitters an (HDMI-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten)
2. *Siehe Abschnitt Anschlussdiagramm
3. Schließen Sie die zwei Ausgänge des Splitters an zwei Anzeigeräte an

Anschlussdiagramm



Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

