



USB-DISPLAY-ADAPTER



Kurz-Installationsanleitung

DA-70834

1. Treiber installieren

Vorsicht: Adapter NICHT an Computer anschließen, bevor der mitgelieferte Treiber installiert ist.

Legen Sie die mitgelieferte **Treiber-CD** in Ihr Laufwerk, das Installationsprogramm läuft automatisch ab. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Für Windows® Vista / Windows® 7 / 8:

- Klicken Sie **Run Setup.exe**, um das Installationsprogramm ablaufen zu lassen.
- Wird ein Dialogfenster **User Account Control** während der Installation des Programms angezeigt, geben Sie ein Administrator-Passwort ein oder klicken Sie **Allow**, um die Installation zu starten.
- Wenn Sie aufgefordert werden, Ihren Computer neu zu starten, klicken Sie **Yes**. Ein Neustart ist für eine erfolgreiche Installation stets erforderlich. Wird der Neustart nicht angezeigt, dann starten Sie Ihren Computer manuell neu.

Für Windows® 2000 / Windows® XP:

- Wenn Sie nach dem Ablauf der Setup-Datei zum System-Patch aufgefordert werden, dann laden Sie den erforderlichen Patch zunächst herunter und installieren Sie ihn. Lassen Sie anschließend die Setup-Datei erneut zur Installation des Treibers ablaufen.

2. Anschluss

Schließen Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels am Adapter an. Den größeren Stecker schließen Sie an einem USB 2.0 Port Ihres Computers an.

Ist Ihr Monitor noch nicht am Adapter angeschlossen, so schließen Sie ihn nun an und schalten Sie den Monitor ein.


Windows® beendet die Installation automatisch. Ist mit Windows® Vista der Zusatzmonitor ohne Bild, so starten Sie Ihr System noch einmal.

Hinweis: Vor Beendigung der Installation ist es normal, dass der Bildschirm mehrmals schwarz aufblitzt.

3. Anzeigemodus ändern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den am Adapter angeschlossenen Monitor zu nutzen. Der Zusatzmonitor kann entweder im „Spiegelmodus“ konfiguriert werden oder im „Erweiterungsmodus“ (erweitert Ihren Windows Desktop um den Zusatzmonitor).

Klicken Sie das Symbol **DisplayLink Device** zur Steuerung des Display-Adapters und wählen Sie zur Konfiguration **Display Properties**, wie nachstehend dargestellt.



- **Extend Mode (Erweiterungsmodus):** Der Bildschirm ist Teil des erweiterten Desktop.
- **Mirror Mode (Spiegelmodus):** Der Bildschirm kopiert die Inhalte des primären Bildschirms.
- **Off Mode (Aus):** Der Bildschirm ist schwarz.
- **Set as Main Monitor (als Hauptmonitor einstellen):** Der Bildschirm ist der primäre Bildschirm.
- **Notebook monitor off (Notebookbildschirm aus):** Der Bildschirm des Notebooks ist schwarz und der DisplayLink-Bildschirm ist der primäre Bildschirm.

Diese **Kurz-Installationsanleitung** beschränkt sich auf allgemeine Anleitungen zur Installation. Weitere Informationen finden Sie in der **Bedienungsanleitung**, die Sie auf der CD-ROM finden.

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022. Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

DE Bundesrepublik Deutschland

AT Österreich